



Syrena dźwiękowo-światlna ze światłem stroboskopowym



FUNKCJA I CHARAKTERYSTYKA:

1. Niski pobór prądu, niskoprądowy brzęczyk piezoelektryczny z wysokim SPL
2. Przełącznik antysabotażowy, kompatybilny z większością centralek alarmowych, posiadający niezależną funkcję antysabotażową
3. Sygnał akustyczno-optyczny, alarm z głośnym dźwiękiem i synchronicznym błyskiem
4. Komunikat świetlny o uzbrojeniu/rozbrojeniu

Podłączenie:

Terminal		Funkcja
+Siren-		Podłączyć do centralki, kontroluje alarm dźwiękowy
Tamper		Podłączyć do centralki, aby uzyskać strefę ochrony antysabotażowej
12V	-	Podłączyć do GND
	+	Podłączyć do głównej linii zasilania 12V+, światło LED przy uzbrojeniu/rozbrojeniu
+ -		Podłączyć do centralki, kontroluje światło stroboskopowe podczas alarmu

Główne parametry:

Napięcie zasilania	12 V DC
Prąd w trybie spoczynku	10 mA
Prąd podczas działania syreny	220 mA
Prąd stroboskopowy	70 mA
Rezonans	1,3-2,4 kHz
Ciśnienie akustyczne	118+/-3dB w obrębie 1 metra 12 V
Typ dźwięku	Pojedynczy ton
Częstotliwość błysku	120+/-5 razy/minutę
Kolor	Czerwony
Wymiary	130x212x78 mm
Przełącznik antysabotażowy	NC
Materiał	Ognioodporna obudowa ABS
Temperatura pracy	-30-80°C