




CE



casă  
f  
ment de încălzire  
lu electric cu ștecăr

***PL***

**WYPOSAŻENIE**  
Lutownica dostarczana jest w stanie kompletnym i nie posiada dodatkowego wyposażenia

| Parametr                    | Jednostka miary | Wartość |        |        |        |
|-----------------------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|
| Numer katalogowy            |                 | 79365   | 79366  | 79367  | 79368  |
| Napięcie sieci              | [V]             | ~230    | ~230   | ~230   | ~230   |
| Częstotliwość sieci         | [Hz]            | 50      | 50     | 50     | 50     |
| Moc znamionowa              | [W]             | 30      | 40     | 60     | 80     |
| Czas nagrzewania            | [min]           | 5 - 10  | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |
| Temperatura grotu           | [°C]            | 400     | 400    | 400    | 400    |
| Średnica grotu              | [mm]            | 4       | 5      | 6      | 7      |
| Masa                        | [kg]            | 0,16    | 0,17   | 0,18   | 0,20   |
| Klasa izolacji elektrycznej |                 | I       | I      | I      | I      |

**Miejsce pracy**  
**Miejsce pracy należy utrzymywać dobrze oświetlone i w czystości.** Nieporządek i słabe oświetlenie mogą być przyczynami wypadków. **Nie należy pracować narzędziami elektrycznymi w środowisku o zwiększonym ryzyku wybuchu, zawierającym palne ciecze, gazy lub opary.** Narzędzia elektryczne generują iskry, które mogą spowodować pożar w kontakcie z palnymi gazami lub oparami. **Nie należy dopuszczać dzieci i osób postronnych do miejsca pracy.** Utrata koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

**EN**

The soldering tool has been designed to connect metal materials by soldering with tin and lead solders for soft soldering. The tool has been designed exclusively for domestic use and must not be used professionally, namely in plants and for lucrative purposes. A correct, reliable and safe

| Parameter        | Measurement unit | Value  |        |        |        |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Catalogue number |                  | 79365  | 79366  | 79367  | 79368  |
| Rated voltage    | [V]              | ~230   | ~230   | ~230   | ~230   |
| Rated frequency  | [Hz]             | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Rated power      | [W]              | 30     | 40     | 60     | 80     |
| Heating time     | [min]            | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |
| Tip temperature  | [°C]             | 400    | 400    | 400    | 400    |
| Tip diameter     | [mm]             | 4      | 5      | 6      | 7      |
| Weight           | [kg]             | 0,16   | 0,17   | 0,18   | 0,20   |
| Insulation class |                  | I      | I      | I      | I      |

## DE

| Parameter                | Masseinh. | Wert   |        |        |        |
|--------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Katalognummer            |           | 79365  | 79366  | 79367  | 79368  |
| Netzspannung             | [V]       | ~230   | ~230   | ~230   | ~230   |
| Netzfrequenz             | [Hz]      | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Nennleistung             | [W]       | 30     | 40     | 60     | 80     |
| Aufheizungszeit          | [min]     | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |
| Temperatur der Lötspitze | [°C]      | 400    | 400    | 400    | 400    |
| Lötspitzendurchmesser    | [mm]      | 4      | 5      | 6      | 7      |
| Gewicht                  | [kg]      | 0,16   | 0,17   | 0,18   | 0,20   |
| Isolationsklasse         |           | I      | I      | I      | I      |

**Der Arbeitsplatz soll gut beleuchtet sein und in der Sauberkeit gehalten werden.** Das Durchdrinnen und nicht ausreichende Beleuchtung können Arbeitsunfälle verursachen.

**Die Elektrowerkzeuge dürfen in der Umgebung mit erhöhter Explosionsgefahr, oder brennbaren Flüssigkeiten Gasen oder Dunste nicht verwendet werden.** Die Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die in Berührung mit brennbaren Gasen oder Dunsten Brand verursachen können. Kindern und unbefugte Personen fern von dem Arbeitsplatz halten. Die Konzentrationschwäche kann zum Verlieren des Beherrschens über dem Werkzeug führen.

**Elektrische Sicherheit**

**Leitungsstecker muss an die Netzsteckdose passen.** Der Stecker darf nicht modifiziert werden. Keine Adapter zur Anpassung des Leitungssteckers an die Netzsteckdose verwenden. Der nicht modifizierte Leitungsstecker, der genau an die Netzsteckdose passt vermindert die Gefahr des elektrischen Schlages. **Den Kontakt mit geerdeten Flächen wie Rohre, Heizkörper, Kühlschränke vermeiden.** Die Körperberührung erhöht das Risiko des elektrischen Schlages. **Die Elektrowerkzeuge dürfen dem Einfluss von atmosphärischen Niederschlägen oder Der Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden.** Wasser und Feuchtigkeit, die in das Innere des Elektrowerkzeuges eindringen, erhöhen die Gefahr des elektrischen Schlages. **Den Netzkabel nicht überlasten.** Die Netzkabel nicht zum Tragen, Abschalten und Einschalten des Leitungssteckers zum Netzsteckdose verwenden. Den Kontakt des Leitungs Kabels mit der Wärme, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen vermeiden. Beschädigung des Leitungs Kabels erhöht die Gefahr des elektrischen Schlages. **Bei dem Einsatz außerhalb der geschlossenen Räumen sollen für Außen geeignete Verlängerungsschnüre verwendet werden.** Die Verwendung der geeigneten Verlängerungsschnüre vermindert die Gefahr des elektrischen Schlages.

**Personensicherheit**

**Der Arbeit soll bei guter körperlicher und geistlicher Verfassung ausgeführt werden.** Immer darauf achten was gemacht wird. Die Arbeit darf nicht bei der Ermüdung oder unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten ausgeführt werden. Sogar eine momentane Unaufmerksamkeit während der Arbeit kann zu ernsthaften Körperverletzungen führen.

**Die persönlichen Schutzmittel verwenden.** Immer die Schutzbrille tragen. Die Verwendung

Der Lötköhler darf nur auf das Netz 230V / 50 Hz angeschlossen werden. Um einen Brand und Verbrennung zu vermeiden, spezielle, nicht brennbare Untersätze unter den Lötöfen immer verwenden. Lötöfen nach dem Aufheizen nur am Griff halten. Berühren der Lötspitze durch anderen Metallteile droht mit der Verbrennung. Keinen Kontakt des Netzkabels mit heißen metallischen Teilen zulassen, weil es mit dem Stromschlag droht. Falls das Kabel beschädigt ist, Lötöfen vom Netz trennen. Es ist verboten, den Lötöfen mit beschädigtem Netzkabel zu benutzen. Beschädigtes Kabel in der berechtigten Werkstatt wechseln. **Es ist verboten, beschädigte Leitungen zu reparieren.** Lötöfen nach der Arbeit auf den Untersatz ablegen und abkühlen lassen. Das ist eine einzige zulässige Methode, den Lötöfen abzukühlen. Lötöfen nicht im Wasser abkühlen, das kann zum Stromschlag führen. Lötspitze nur bei der abgeschalteten Spitze wechseln. Stecker aus der Steckdose abziehen. Vor dem Lötspitzenwechsel vergewissern Sie sich, dass der Lötöfen abgekühlt ist. Lötspitze bis zum spürbaren Widerstand einschieben, dann stark und zuverlässig im Halter befestigen. Lötöfen nicht ohne Lötspitze aufheizen. Aufheizen ohne Spitze führt zur vorzeitigen Abnutzung des Heizelementes. Vor dem Aufheizen des Lötöfens vergewissern Sie sich, dass die Lötspitze fest und zuverlässig im Halter befestigt ist. Heizelement und Lötspitze immer rein halten. Es ist verboten, Kabelisolation mit der heißen Lötspitze zu berühren. Es ist verboten, Lötöfen bei der erhöhten Feuchtigkeit, wie auch in der Atmosphäre von explosiven und ätzenden Gasen und Stäuben zu benutzen. Es ist verboten, Elemente unter der Spannung zu löten!

 Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen. Altgeräte sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, kann erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.



