



Inteligentna lampka nocna do gniazdka

PL-310



Instrukcja obsługi

Spis treści

Główne zalety.....3

Specyfikacja.....3

Parowanie z aplikacją TUYA.....4

Deklaracje.....4

Główne zalety

- Sterowanie za pomocą popularnej aplikacji TUYA
- Lampa montowana bezpośrednio do gniazdka
- Wbudowany czujnik ruchu PIR posiada ustawienie czułości (niski, średni oraz wysoki) oraz pory dnia, w których ma się załączyć (Dzień, Zmierzch, Wieczór, Noc oraz Ciemność) dostępne z poziomu aplikacji TUYA we wbudowanych funkcjach tego czujnika, nie trzeba tworzyć dodatkowych automatyzacji.
- Możliwość wykorzystania czujnika ruchu do automatyzacji z innymi urządzeniami w aplikacji TUYA
- W aplikacji dostępne wbudowane sceny: Noc, Czytanie, Praca, Wypoczynek, Łąka oraz Multikolor
- Możliwość tworzenia własnych scen z poziomu aplikacji
- Współpraca z asystentami głosowymi Amazon Alexa/Google Home - z urządzeniami kompatybilnymi z tymi systemami
- Kąt wykrycia 120° nawet do 5 m
- Możliwość regulacji barwy koloru białego: 3000 - 6500 K oraz pełna gama kolorów RGB
- Funkcja timera — np. po wykryciu ruchu włącz światło na 10 sekund lub więcej
- Ustawienie odpowiedniego koloru RGB
- W aplikacji dostępne ustawienie jasności od 1 - 100%
- Stan oraz historia wykrycia czujnika widoczny z poziomu aplikacji
- Urządzenie sygnalizuje za pomocą powiadomienia w aplikacji wykrycie ruchu
- Dostępne harmonogramy włączania/wyłączania w aplikacji
- Kompaktowy kształt i doskonałe wykonanie
- Do obsługi urządzenia nie jest wymagana dodatkowa bramka. Podłącz urządzenie do swojego domowego routera WiFi i korzystaj z pełni możliwości w dowolnej lokalizacji

Specyfikacja techniczna

Aplikacja: TUYA

Komunikacja:

WiFi 2.4 GHz 802.11 b/g/n

Zasilanie: AC 110 -240 V 50/60 Hz

Kąt wykrycia: 120°

Zasięg wykrycia: do 5 m

Model: PL-310 (PST-YD001W)

Moc diody: 6 x 0.45 W

Temp. pracy: -10 °C- 50 °C

Wymiary: 76 x 36 x 30 mm

Parowanie z aplikacją TUYA

1. Zeskanuj kod QR,
aby pobrać aplikację lub
wyszukaj „Tuya Smart”
na Apple Store
lub Google Play.



Uruchamiamy funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym, podłączamy produkt do zasilania. Urządzenie po podłączeniu do zasilania samoczynnie wejdzie w tryb parowania sygnalizując to miganiem lampki. Jeżeli tak się nie stanie, należy uruchomić tryb parowania poprzez przytrzymanie przycisku z boku do momentu migania lampki. Następnie w aplikacji wybieramy przycisk „+” -> „dodaj urządzenie” w prawym górnym rogu ekranu aplikacji TUYA. Produkt wyświetli się w opcji szybkiego dodania. Wybieramy nasze urządzenie, logujemy się do sieci WiFi i przechodzimy przez proces parowania. Po przejściu całego procesu urządzenie jest dodane i gotowe do użytku.

Deklaracje

Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu

