





Blokada

Instrukcja obsługi aplikacji





WER.202212









Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

🔍 W celu uzyskania informacji nieujętych w niniejszym podręczniku należy zwrócić się do agentów sprzedaży i specjalistów.

Wstęp

Aplikacja jest inteligentnym oprogramowaniem do zarządzania zamkami opracowanym przez Hangzhou Sciener Intelligent Control Technology Co., Sp. z o.o. Obejmuje zamki do drzwi, zamki parkingowe, zamki do sejfów, zamki rowerowe zamki i wiele więcej. Aplikacja komunikuje się z zamkiem za pośrednictwem Bluetooth BLE, możliwość odblokowania, zablokowania, aktualizacji oprogramowania układowego, odczytywać zapisy operacji itp. Klucz Bluetooth może również otwórz zamek drzwi przez zegarek. Aplikacja obsługuje Chiński, chiński tradycyjny, angielski, hiszpański, portugalski zgadnij, rosyjski, francuski i malajski.



Pobierać

Aplikacja

Wersję na system iOS można znaleźć w App Store, a wersję na system Android można znaleźć



znajdziesz w Google Play, App Store, Baidu, Alibaba, 360, Huawei i Xiaomi.

Zeskanuj, aby pobrać aplikację

Sieć

Do zarządzania stroną internetową można się zalogować pod adresem https://lock.sciener.com/, zaleca się korzystanie z

Przeglądarka Google Chrome

Komputer

Pobierz: http://download.ttlock.com/appDownload/ttlock/TTLock_Card_Encoder_setup_1.2.0.exe

Zawartość

Aplikacja 🗸



1.Rejestracja i logowanie ——	-03~04
1.1 Rejestracja	03
1.2 Ustawienia pytań bezpieczeństwa	03
1.3 Uwierzytelnianie logowania	03
1.4 Sposoby identyfikacji	04
2. Zarządzanie blokadami	— 04
2.1 Dodawanie blokady	04
2.2 Dodaj inteligentny zamek WiFi	04
3. Brama	— 05
3.1 Typ bramki	
3.2 Dodaj bramkę	05
3.3 Funkcjonalność bramy	05
4. Wiadomości	05
5. Obsługa klienta ————————————————————————————————————	— 06
6. Ustawienia	06~09

Przegląd najważniejszych funkcji —— 10~16				
zarządzanie kluczami ———— 10	~11			
Wyślij e-mail Zarządzanie kluczami Ostrzeżenie o terminie	10 10 11			
Kody dostępu	11			
Wygeneruj kod dostępu	11 11			
Karty	12			
Dodaj kartę Zarządzanie kartami IC Wydawanie kart NFC dla systemu Android	12 12 12			
Odcisk palca	12			
Twarz	12			

6.1 Dźwięk	C
6.2 Dotknij, aby odblokować	C
6.3 Powiadomienie push	C
6.4 Zablokuj użytkowników	C
6.5 Autoryzowany administrator	C
6.6 Grupa blokad	C
6.7 Blokada transferu	C
6.8 Brama transferowa	C
6.9 Języki	C
6.10 Blokada ekranu	C
6.11 Ukryj nieprawidłowy dostęp	C
6.12 Zamki wymagające połączenia telefoni	cznego online — C
6.13 Usługi	C
6.14 O nas	
6.15 Wyloguj	(
6.16 Usuń konto	(

7. Pracuj z

Kod QR	13
Odblokowanie blokady kodem QR	13
Zdalny	13
Autoryzowany administrator	13
Rekordy	13
Ustawienia blokady	14~16
Podstawy	14
Klawiatura bezprzewodowa	14
Czujnik drzwi	14
Zdalne odblokowanie	14
Automatyczne odblokowanie	14
Tryb przejścia	15
Dźwięk blokady	15
Alert o manipulacji	15
Blokada prywatności	15
Przycisk resetowania	15
Zablokuj zegar	16
Diagnoza	16
Prześlij dane	16
Importui z innei blokady	16
	16
Frekwencja	16



1.Rejestracja i logowanie

1.1 Rejestracja

Użytkownicy mogą zarejestrować konto za pomocą telefonu komórkowego i poczty e-mail, które obecnie obsługują 200 krajów i regionów na świecie. Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na telefon komórkowy lub e-mail użytkownika, a rejestracja zostanie pomyślnie zakończona po weryfikacji.

Jeśli wyślesz klucz elektroniczny na numer telefonu lub adres e-mail, a ten numer telefonu lub adres e-mail nie został jeszcze zarejestrowany, zostanie on

zarejestrowany automatycznie.





1.2 Ustawienia pytań bezpieczeństwa

Po pomyślnej rejestracji zostaniesz przeniesiony na stronę ustawień pytań bezpieczeństwa. Po zalogowaniu się na nowym urządzeniu użytkownik może uwierzytelnić się, odpowiadając na powyższe pytania.

••O Teasenwatung Carlas 😤 16:59	* * = D	•••••• halamentage cristas 🗢 16:59 🔸 📰	•••••• Tatamuntagi Calaa 🖘 16:59 🦘 👔
Ustawienia pytań bezpieczeństwa		Ustawienia pytań bezpieczeństwa	Ustawienia pytań bezpieczeństwa
📀 Rejestracja zakończona sul	kcesem.	🧭 Rejestracja zakończona sukcesem.	Możesz zweryfikować swoją tożsamość, odpowiadając na pytanie Pytania bezpieczeństwa podczas korzystania z nowego urządzenia
Możesz zweryfikować swoją tożsamość, odpowiadając na pytanie Pytania bezpieczeństwa podczas korzystania z nowego urządzenia		Możesz zweryfikować swoją tożsamość, odpowiadając na pytanie Pytania bezpieczeństwa podczas korzystania z nowego urządzenia	Dokąd poleciałeś samolotem po raz pierwszy?
Pytanie 1	>	Pytanie 1	Proszę wpisać swoją odpowiedź
Proszę wpisać swoją odpowiedź		Proszę wpisać swoją og powbrać upytanie	Jaki jest Twój numer QQ?
Pytanie 2	>	Dokad poleciałeś samolotem po raz pierwszy? – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Proszę wpisać swoją odpowiedź
Proszę wpisać swoją odpowiedź		Proszę wpisać swoją odpowiedź tutaj Jaki jest Twój numer QQ?	Jak nazywał się Twój pierwszy zwierzak?
Pytanie 3	>	Pytanie 1 Jak pazywał się Twój pierwszy zwierzak?	Proszę wpisać swoją odpowiedź
Proszę wpisać swoją odpowiedź		Proszę wpisać swoją odpowiedź tutaj	ОК
ОК		Jasne Anulować	

Ustawienia pytań bezpieczeństwa	
Rejestracja zakończona sukcesem.	
Pytania bezpieczeństwa podczas korzystania z nowego urządzenia	
Pytanie 1	>
Proszę wpisać swoją odpowiedź	
Pytanie 2	>
Proszę wpisać swoją odpowiedź	
Pytanie 3	>
Proszę wpisać swoją odpowiedź	
ОК	

– Ostawienia pytań bezpieczeństwa	
Możesz zweryfikować swoją tożsamość, odpowiadając na pytanie Pytania bezpieczeństwa podczas korzystania z nowego urządzenia	
Dokąd poleciałeś samolotem po raz pierwszy?	
Proszę wpisać swoją odpowiedź	
Jaki jest Twój numer QQ?	
Proszę wpisać swoją odpowiedź	
Jak nazywał się Twój pierwszy zwierzak?	
Proszę wpisać swoją odpowiedź	
ОК	

1.3 Uwierzytelnianie logowania

Zaloguj się za pomocą numeru telefonu komórkowego lub konta e-mail na stronie logowania. Numer telefonu komórkowego jest automatycznie rozpoznawany przez system i nie wprowadza kodu kraju. Jeśli zapomniałeś hasła, możesz przejść na stronę passward, aby je zresetować.

Po zresetowaniu hasła możesz otrzymać kod weryfikacyjny na swój telefon komórkowy i adres e-mail.

Po zalogowaniu się na nowym telefonie komórkowym konto musi zostać zweryfikowane. Po pomyślnym przejściu weryfikacji możesz zalogować się na nowym telefonie komórkowym. Wszystkie dane można przeglądać i wykorzystywać na nowym telefonie komórkowym telefon.

🔹 🔍 🔍 Telekomunikarja Chińska 😤		∀ \$ ₿	••••O	iomunikacju Chéńska 🛜 16:59	≁∦□
\leftarrow	Login	Rejestr	\leftarrow	Zresetuj hasł	0
	1		-	Numer telefonu/E-ma	ail
L Nur	mer telefonu/E-mail		K	Hasło od 6 do 20 znał	ków Uzyskaj kod
Has	ło		_	Zresetuj hasł	0
	Login zapomniałeś hasła?				



1.4 Sposoby identyfikacji

Istnieją dwa sposoby weryfikacji bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów jest uzyskanie kodu weryfikacyjnego za pośrednictwem numeru konta, a drugim jest odpowiedź na pytanie. Jeśli bieżące konto jest ustawione na weryfikację "odpowiedz na pytanie", to po zalogowaniu się na nowe urządzenie pojawi się opcja "odpowiedz na weryfikację pytania".

Zweryfikuj za pomocą kodu weryfikacyjnego 🔍		Zweryfikuj odpowiadając na pytania	~
••••• Tesso reasonada en al constructiva en al c	••••• Telesconde content of the second co	Ustawienia pytań bezpieczeństwa	
	Telefon: 13*****3437	Możesz zweryfikować swoją tożsamość, odpowiadając na pytanie Pytania bezpieczeństwa podczas korzystania z nowego urządzenia	
Kod weryfikacyjny		Dokąd poleciałeś samolotem po raz pierwszy?	>
Uzyskaj kod	Adres e-mail: xxxxxxxx@qq.com	Proszę wpisać swoją odpowiedź	
Wygląda na to, że logujesz się przy użyciu nowego urządzenia. Uzyskaj kod weryfikacyjny, aby potwierdzić swoją tożsamość.		Jaki jest Twój numer QQ?	>
Uzyskaj kod: xxxxxxxxx	ОК	Proszę wpisać swoją odpowiedź	
Zmiana odbioru konto Zmień metodę		Jak nazywał się Twój pierwszy zwierzak?	>
		Proszę wpisać swoją odpowiedź	
Zweryfikować		ОК	

2. Zarządzanie blokadami

Aplikacja obsługuje wiele typów zamków, w tym zamki drzwiowe, kłódki, zamki sejfowe, cylindry inteligentnych zamków, zamki parkingowe i zamki rowerowe. Podczas dodawania urządzenia należy najpierw wybrać typ zamka. Zamek należy dodać do aplikacji po przejściu do trybu ustawień. Blokada, która nie została dodana, przejdzie w tryb ustawień, dopóki klawiatura blokady jest dotykana. Dodana blokada musi zostać najpierw usunięta w aplikacji. Dodana blokada zostanie wyświetlona na liście blokad, wraz z nazwą blokady i poziomem naładowania baterii. Aby dodać blokadę, najpierw ją wybudź, dotykając klawiatury lub przesuwając kartę. Jeśli blokada została wybudzona, ale nadal nie jest w trybie ustawień, mogła zostać dodana przez innych. Najpierw ją zresetuj, a następnie spróbuj ponownie.

2.1 Dodawanie blokady

(1) Interfejs menu wywołań w lewym górnym rogu interfejsu;

Techemunikary Clerks 🗢 16:59	≁ ∦∎D	Toldamentacja Childar 🛜 16:59	≁∦⊡
H Wybierz typ zamka		Hiskie śluzy	
All Locks		G01_42ae85	+
Scan all types of locks	>	L J301 6c90c8	+

- (2) Wybierz Dodaj blokadę;
- (3) Wybierz odpowiedni typ zamka drzwi, aby dodać go zgodnie z monitami;
- (4) Nazwa zamka drzwi ma czarny znak "+", aby go oznaczyć.Pamiętaj, że można go dodać.



Uwaga: Przed dodaniem upewnij się, że Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym jest włączony i sieć jest włączona. Jeśli sygnał sieciowy jest słaby, dodaj środowisko z silnym sygnałem i prześlij dane zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Blokady, które zostały już dodane do administratora, nie mogą zostać dodane. Usuń administratora lub zresetuj blokadę po jej zresetowaniu.





2.2 Dodaj inteligentną lokalizację WiFi

(1) Interfejs menu wywołań w lewym górnym rogu interfejsu;

(2) Wybierz Dodaj blokadę;

- (3) Wybierz odpowiedni typ zamka drzwi, aby dodać go zgodnie z monitami;
- (4) Nazwa zamka drzwi ma czarny znak "+", aby go oznaczyć.

pamiętaj, że można go dodać;

(5) Po pomyślnym dodaniu wybierz sieć WIFI, z którą chcesz się połączyć i





3. Brama

3.1 Typ bramki



G1(WiFi) Sieć: 2.4GWiFi



G2(WiFi) Sieć: 2.4GWiFi

Rola bramy





G3/G3P(PoE) Sieć: RJ45

G4(4G) Sieć: TLE (4G)

6.1

3.2 Dodaj bramkę

Bramy są dodawane za pośrednictwem aplikacji, zanim będzie można ich używać. Oto kroki:

(1) otwórz aplikację;

(2) Dotknij ikony " " w lewym górnym rogu ekranu;

(3) Wybierz [Brama];

(4) wybierz "G2";

(5) Podłącz bramkę i włącz ją;

(6) Gdy światło miga naprzemiennie na czerwono i niebiesko, naciśnij przycisk

znak +";

(7) Dodaj bramkę;

(8) Wybierz sieć i wprowadź hasło WiFi.



3.3 Funkcjonalność bramy

	Brak bramki. Posiadasz bramkę.		Zamek w drzwiach może być
Uzyskaj losowe hasła zdalnie	\checkmark	\checkmark	używane normalnie w stanie bez
Aplikacja otwiera drzwi	\checkmark	~	bramy, a jeśli trzeba zdalnie zmodyfikować i usunąć
Ustaw uprawnienia	\checkmark	~	hasło, zdalne wydanie
Zdalna modyfikacja i usuwanie haseł	×	\checkmark	zdalnie, otwierać drzwi zdalnie
Zdalne wydawanie kart, odcisk palca	×	~	i inne funkcje, których potrzebujesz być wyposażonym w bramke
Otwórz drzwi zdalnie	×	~	aby to osiągnąć.
Prześlij zapisy otwarć drzwi w czasie rzeczywistym	×	\checkmark	

Brama jest akcesorium

zamek. Łączy zamek z

sieć. Dzięki bramce możesz zarządzać

zamkami zdalnie, np. otwierać drzwi,

usuwać kod dostępu.

4. Wiadomości

Tutaj możesz otrzymywać przypomnienia systemowe i inne treści wiadomości.



5. Obsługa klienta

Użytkownik może konsultować i przekazywać opinie za pośrednictwem sztucznej inteligencji

obsługa klienta.



6. Ustawienia

6.1 Dźwięk

Podczas odblokowywania telefonu za pomocą aplikacji TTLock, telefon wyemituje dźwięk alertu. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.

Teleformunikasja Chinaa 🛜 16:59	≁≹⊑ 0	•••••• 16:59	≁ ∦⊡₽
Contraction Contractico Contra		C Ustawienia	
Sound		Sound	
Touch to Unlock		Touch to Unlock	
Notification push		Notification push	
Lock Users	>	Lock Users	>
Authorized Admin	>	Authorized Admin	>
Lock Group	>	Lock Group	>
Transfer Lock	>	Transfer Lock	>
Transfer Gateway	>	Transfer Gateway	>

6.2 Dotknij, aby odblokować

Na Twoim koncie znajduje się wiele kłódek i nie chcesz za każdym razem szukać kłódki do otwarcia. Włącz "Dotknij, aby odblokować" w menu "Ustawienia" aplikacji. Po włączeniu tej opcji możesz otworzyć drzwi, dotykając zamka, aby go obudzić.

Telekomunikacja Chińska 😚	16:59	**=0	••••• • • • • • • • • • • • • • • • •	16:59	√ ∦∎D
\leftarrow	Ustawienia		÷	Ustawienia	
Sound			Sound		
Touch to Unlock			Touch to Unlock		
Notification push			Notification push		
Lock Users		>	Lock Users		>
Authorized Admin		>	Authorized Admin		>
Lock Group		>	Lock Group		>
Transfer Lock		>	Transfer Lock		>
Transfer Gateway		>	Transfer Gateway		>
Languages	Eng	lish >	Languages		English >
Screen Lock		Off >	Screen Lock		Off >

6.3 Powiadomienie push

Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś otworzy drzwi

Włącz opcję "Powiadomienie o odblokowaniu" w menu "Ustawienia" zamka. Wtedy administrator otrzyma powiadomienie, gdy ktoś otworzy drzwi.

6.4 Zablokuj użytkowników

Wszyscy użytkownicy danego konta mogą przeglądać uprawnienia, które wkrótce wygasną, modyfikować okres ich ważności i usuwać uprawnienia użytkownika.



6.5 Autoryzowany administrator

Znajdź "Autoryzowany administrator" w menu ustawień aplikacji. Zostaną wyświetleni aktualnie upoważnieni administratorzy.

Kliknij ikonę "+" w prawym górnym rogu, aby utworzyć nowego administratora.

Na stronie ze szczegółowymi informacjami o autoryzowanym administratorze możesz zablokować lub cofnąć jego autoryzację, zmienić okres ważności lub zmienić blokady.

*

Dodaj autoryzowanego administratora w partiach

6.6 Grupa blokad

Ułatw zarządzanie, gdy jest dużo zamki.



Znajdź "Lock Group" w menu ustawień aplikacji.

zobacz aktualne grupy.

Kliknij ikonę "+" w prawym górnym rogu, aby utworzyć nową grupę. Kliknij nowo utworzoną grupę, a następnie możesz "dodać" blokady ^{do tego.}

ok	
ОК	
UK	

6.7 Blokada transferu

Przejdź do menu "Ustawienia" aplikacji i znajdź "Blokada transferu". Wybierz blokady i wprowadź konto odbiorcy, a wybrane blokady zostaną do niego przesłane.

Jeśli chcesz po prostu usunąć uszkodzone blokady ze swojego konta, kliknij "Przenieś uszkodzone blokady do Kosza" w prawym dolnym rogu.



6.8 Brama transferowa

W lewym górnym rogu interfejsu wywołaj menu, kliknij Ustawienia, wybierz bramkę transferową, wybierz bramkę, która ma być obsługiwana. W tym interfejsie możesz przenieść bramkę do innych użytkowników Tongtong Lock lub do użytkownika Good House Housekeeper. Po przeniesieniu utracisz uprawnienia do zarządzania bramką.



07

6.9 Języki

TTLOCK obsługuje obecnie wiele języków. Możesz wywołać interfejs menu w lewym górnym rogu interfejsu, kliknąć Ustawienia, wybrać Wiele języków i ustawić następujący język systemowy lub inne języki zależnie od potrzeb.

🔹 🔹 🗢 O Telekomunikarja Chińska 😤	16:59	≁ \$ = D
\leftarrow	Języki	Ratować
跟随系统		0
简体中文		۲
繁體中文(台灣)	0
繁體中文 (香港)	0
English		0
Español		0
Français		0

6.10 Blokada ekranu

Funkcja ta umożliwia dostęp do aplikacji po weryfikacji za pomocą odcisku palca, identyfikacji twarzy i hasła.



6.11 Ukryj nieprawidłowy dostęp

Funkcja ta umożliwia ukrycie kodów dostępu, kluczy elektronicznych, kart i odcisków palców, które są nieważne przez określony czas. czas.





6.13 Usługi

W lewym górnym rogu interfejsu wywołaj menu, kliknij Ustawienia, wybierz usługi o wartości dodanej. Możesz kupić uwierzytelnianie za pomocą wiadomości SMS, wiadomości e-mail i prawdziwego nazwiska. Możesz także aktywować wersję premium tej funkcji, obejmującą szablon wiadomości SMS, szablon wiadomości e-mail, administratora autoryzacji wsadowej, klucz grupy i funkcję grupy wsadowej.



6.14 O nas

Kliknij menu interfejsu w lewym górnym rogu interfejsu, kliknij Ustawienia, wybierz Informacje. Możesz wyświetlić numer wersji i wprowadzenie do aplikacji TTlock, politykę prywatności i umowę użytkownika, a także listę zbieranych danych osobowych, opis uprawnień aplikacji i listę informacji udostępnianych stronom trzecim.



6.15 Wyloguj

Otwórz menu interfejsu w lewym górnym rogu interfejsu, kliknij Ustawienia, wybierz Wyjdź z konta i wyloguj się z bieżącego konta.

🔍 🔍 🔍 Telekomunikacja Ohińska 😤	16:59	1 X 🗖 🗖	Tekkomunikasja Chitaka 🛜
\leftarrow	Ustawienia		\leftarrow
Languages		English >	Authorized Admin
Screen Lock		off >	Lock Group
Hide invalid access	i.	Off >	Transfer Lock
Locks requiring pho	one online	>	Transfe
Services		>	Langua
About		>	Screen Lock
			Hide invalid access
-	Logout		Locks requiring phone of
		Delete Account	Services

 \leftarrow

Languages

Screen Lock

Hide invalid access

Interview 16:59 Image: Constraint of the second se

Exit?

ine

Logout

/ * 💷

6.16 Usuń konto

Wszystkie informacje o Twoim koncie zostaną usunięte z Platforma TRWAŁE i nie można jej odzyskać. Zrób



1800

English >

Off >

Off >

7. Pracuj z

Kliknij menu interfejsu w lewym górnym rogu interfejsu, wybierz usługi o wartości dodanej, możesz kupić SMS-y i e-maile. Możesz także aktywować wersję premium tej funkcji, obejmującą szablon SMS-a, szablon e-maila, administratora autoryzacji wsadowej, klucz grupy i funkcję grupy wsadowej.



Przegląd najważniejszych funkcji

Po dodaniu blokady możesz przyznać uprawnienia dostępu innym osobom, w tym klucz elektroniczny, kod dostępu, kartę, odcisk palca, twarz itp.



Wyślij e-mail

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie ekeys. Naciśnij "Reset" w prawym górnym rogu, aby usunąć wszystkie z nich. Na stronie szczegółów ekey możesz je przeglądać, zmieniać, zamrażać i usuwać. Kliknij "Wyślij eKey", aby wysłać ekey do kogoś innego. Jeśli konto odbiorcy nie zostało jeszcze zarejestrowane, zostanie zarejestrowane automatycznie. Zostanie wysłana wiadomość SMS lub e-mail z hasłem Zdalne odblokowanie: Do zdalnego odblokowania potrzebna jest bramka. Weryfikacja tożsamości: (Działa tylko w Chinach).

Telekomunikacja Chriska 🛜		7 * 💶 🕅	Talakomunikacja Chifuka 😤	16:59 🥂 🕴 🔤	Telekomunikarga Ozfitika	16:59 🌱 ∦	OPPEO Teleformen	акулсыны 🛜 16:59	18 🔜
÷	klucze	Nastawić	\leftarrow	Wyślij e-mail	÷	Wyślij e-mail	\leftarrow	Wyślij e-mail	
Q Search			Timed Permanent	One-time Recurring	Timed Permanent	One-time Recurring	Timed	Permanent One-time	Recurring
Permanent		Pending	Recipient	Enter Recipient's Account	Recipient	Enter Recipient's Account			
			Name	Please enter here	Name	Please enter her	E	Send success	
			Start Time	2022.12.15 13:50					
			End Time	2022.12.15 14:50		Send			
			_					Complete	
				Send				Notify via SMS	

Zarządzanie kluczami





Ostrzeżenie o terminie

System pokaże dwa kolory dla ostrzeżenia o terminie. Żółty oznacza, że termin jest bliski wygaśnięcia, a czerwony oznacza, że termin wygasł.



Kody dostępu

Wygeneruj kod dostępu

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie kody dostępu. Naciśnij "Reset" w prawym górnym rogu, aby usunąć wszystkie z nich.

Możesz również utworzyć kod dostępu "Erase", aby usunąć wszystkie inne

kody dostępu. Możesz też utworzyć niestandardowy kod dostępu.

Wymaż: Po wprowadzeniu kodu "Wymaż" na blokadzie,

wszystkie inne kody zostaną wyłączone.

Jednorazowy kod dostępu działa tylko przez 6 godzin.

Hasła typu permanent, timed i recurring powinny być użyte co najmniej raz po ich "czasie rozpoczęcia". W przeciwnym razie zostaną unieważnione.





Zarządzanie hasłami

Na stronie ze szczegółami hasła możesz je wyświetlić, zmienić, udostępnić lub usunąć.

Można zmienić tylko hasła użyte do blokady.

Telekomunikasja Chińska 🛜		7∦□
\leftarrow	Informacje o kodzie dostępu	Ø
Passcode		02025439 >
Name		T T lock >
Validity Period		Permanent >
Issued by		185 5961
Time Issued		2022.12.15 14:16
Records		>
	Delete	

Karty Dodaj kartę Najpierw musisz dodać kartę IC. Cały proces musi zostać wykonany za pomocą aplikacji obok zamka. Okres ważności karty IC można ustawić na stałe lub ograniczone czasowo. Lista kart: Wszystkie karty tego zamka będą tutaj wymienione. Kliknij Kliknij "Resetuj" w prawym górnym rogu, aby usunąć je wszystkie. Wybierz okres ważności i wpisz imię i nazwisko, a następnie umieść kartę na kłódce, którą chcesz dodać.



18

Zarządzanie kartami IC

Na stronie ze szczegółami karty możesz ją wyświetlić, zmienić lub usunąć.

Wydawanie kart NFC dla systemu Android

Telefony z systemem Android mogą wydawać karty NFC (wymagana bramka).

👓 👓 Télékomunikacja Christia 😤	16:59	≁ ¥ ⊑ D	🔹 🔹 🐨 🗭 Telekomunikarja Christia 😤	16:59
\leftarrow	Informacje o karcie		\leftarrow	TTock
Card Number		2318497153	L 2022-12-1	5 15:07:39 Unlocked
Name		TTlock >	L 2022-12-1	5 15:06:27 Unlocked
Validity Period		Permanent >		
Operator		18589706961		
Time		2022.12.15 15:05		
Records		>		
	Delete			

Odcisk palca



Zarządzanie odciskami palców jest podobne do zarządzania kartami IC. Po dodaniu odcisku palca możesz użyć odcisku palca, aby odblokować

drzwi.

To.

Twarz

Wybierz okres ważności i wpisz imię, a następnie umieść swoją twarz przed kłódką, którą chcesz dodać.



Wszystkie powierzchnie tego zamka będą tutaj wymienione. Kliknij "Resetuj" na prawy górny róg usuń wszystkie. Kliknij "Czułość", aby ustawić czułość kamery na blokadzie.

Na stronie szczegółów twarzy możesz przeglądać, zmieniać i usuwać

1800 \leftarrow \leftarrow Nastawić Q Search wrażliwość lee 3 2022.10.24 15:30 Permanent zhang Ξ 2022.10.27 13:44 Permanent Sensitivity OK Cancel The lower the sensitivity, the closer you should keep to the camera. You can also turn off the sensor here. Off Medium High Low



12

Kod QR

Odblokowanie blokady kodem QR

Wszystkie wygenerowane kody QR zostaną tutaj wyświetlone. Na stronie ze szczegółami kodu QR możesz go przeglądać, zmieniać, udostępniać i usuwać.

Wybierz typ okresu ważności i wprowadź nazwę, aby utworzyć kod QR. Link kodu QR można wysłać innym osobom za pomocą wiadomości SMS, e-mail itp.



Zdalny

Wszystkie zdalne sterowanie tym zamkiem
zostanie tutaj wymienione. Kliknij
Kliknij "Reset" w prawym górnym rogu, aby
usuń je wszystkie.
W szczegółach pilota
stronę, którą możesz przeglądać, zmieniać,
i usuń.
Wybierz typ okresu ważności i
wprowadź nazwę, a następnie wykonaj



za pomocą aplikacji.

urządzenie w tryb ustawień i dodaj je

Istnieją trzy poziomy użytkowników: administrator, autoryzowany administrator i użytkownik. Kiedy dodasz blokadę za pomocą aplikacji, będziesz jej administratorem blokada. Administrator może dodać innych jako autoryzowanych administratorów. Zarówno administrator, jak i upoważniony administrator mogą udzielać uprawnień dostępu innym osobom. Użytkownicy mają uprawnienia do odblokowywania z aplikacją.

Najpierw wybierz blokadę i przejdź do strony konsoli.

Kliknij "Autoryzowany administrator", aby zobaczyć wszystkich aktualnie autoryzowanych administratorów tego zamka.

Kliknij "Utwórz administratora", wprowadź konto i okres ważności, a następnie Kliknij "Wyślij".

Uprawniony administrator ma prawie takie same uprawnienia jak administratora, z wyjątkiem niektórych funkcji specjalnych.



Rekordy

Wyszukaj wszystkie operacje na stronie "Rekordy". Możesz usunąć lub wyeksportować rekordy.

Administrator może wyczyścić wszystkie rekordy.

Kliknij "Eksportuj rekordy" w menu w prawym górnym rogu. Możesz wyeksportować rekordy z ostatniego półrocza.

Administrator może sprawdzić historię odblokowania każdego klucza.



Ustawienia blokady Podstawy

Ustawienia blokady – podstawowe informacje. Można wyświetlić numer blokady, adres MAC/ID, poziom zasilania, datę ważności, wyświetlić lub zmodyfikować nazwę blokady, grupę, a także wyświetlić hasło odblokowania administratora.

🔹 🔹 单 🛈 Telekomunikacja Chitaka 😤	16:59	*==0	Telekomutikasja Chińska 😤	16:59	181
\leftarrow	Ustawienia		\leftarrow	Podstawy	
Basics		>	Lock Number		S202F_306720
Wireless Keypad		>	MAC/ID	43:F6:C4	:20:67:30/4167629
Door Sensor		>	Battery		75% >
Remote Unlock	Off	>	Validity Period		Permanent
Auto Lock	5s	>	Name		S202F_306720 >
Passage Mode	Off	>	Lock Group		Ungrouped >
Lock Sound	High	>	Admin Passcode		>
Tamper Alert	Off	>			
Privacy Lock	On	>			
Reset Button	On	>			
Lock Clock		>			

18 💷

Klawiatura bezprzewodowa

Dodaj metodę:

(1) Ustawienia blokady;

- (2) Klawiatura bezprzewodowa;
- (3) Dodaj klawiaturę bezprzewodową;
- (4) Uzupełnij dodawanie zgodnie z instrukcjami aplikacji.



Telekomunikacja Chińska 😤		1 \$ 🗖 D	Telskomunikacja Chińska		1 \$ 🗖 D
\leftarrow	Czujnik drzwi		÷	Dodaj czujnik drzwi	
You will be able to together with a ga	o get door status with a doo ateway. Only one sensor is a	or sensor allowed to	Long press	s the setting key for	2 seconds

W menu ustawień zamka kliknij "Czujnik drzwi", zobaczysz czujnik drzwi tego

zamka lub możesz dodać czujnik drzwi

czujnik tutaj.

Na stronie czujnika drzwi można zobaczyć wszystkie jego informacje, np.

poziom naładowania baterii.



Zdalne odblokowanie

Ta funkcja pozwala na zdalne odblokowanie Smart Lock za pomocą

Gateway. Ta funkcja może być TYLKO

Włączanie i wyłączanie przez Bluetooth.



Remotely via a Gateway. This Feature can ONLY be Turned ON or OFF via Bluetooth.

Current Mode:Off

14



Automatyczne odblokowanie

Blokada automatyczna. Gdy ta funkcja jest włączona, zamek zostanie automatycznie zablokowany po upływie ustawionego czasu. Znajdź "Auto Lock" w menu ustawień zamka. Włącz tę funkcję, ustawiając czas.

Proszę najpierw odblokować go raz, aby wprowadzić ustawienia dostępny.





Tryb przejścia

Przez określony czas blokada pozostanie odblokowana, dopóki nie zostanie ręcznie zablokowana.



Dźwięk blokady

Po włączeniu usłyszysz dźwięk zamka.







Alert o manipulacji

Włączając tę opcję aktywujesz alert TAMPER.



Blokada prywatności

Włączając tę opcję, włączasz przycisk Blokada prywatności.



Przycisk resetowania

Po włączeniu możesz ponownie sparować zamek, naciskając i przytrzymując przycisk RESET.

Wyłączenie powoduje dezaktywację przycisku RESET.



Zablokuj zegar

Kalibracja czasu to zegar blokady kalibracji. Jeśli istnieje bramka, najpierw zostanie skalibrowany przez bramkę, a jeśli nie ma bramki, należy go skalibrować przez Bluetooth telefonu komórkowego.

obok śluzy.



Diagnoza

Diagnostyka prześle dane konfiguracyjne na nasze serwery w celu analizy przyczyn źródłowych problemu. Proszę wykonać w odległości 2 metrów od śluzy.



Diagnostics will Upload the Config Data to our Servers for Root Cause Analysis of the problem. Please execute within 2 meters of the Lock.



Prześlij dane

Operacja ta spowoduje odczytanie wszystkich rekordów zapisanych w blokadzie.

Może to chwilę potrwać, prosimy o cierpliwość.



Upload data from lock to server. It may take several minutes

Start

Importuj z innej blokady

Wymień stary zamek na nowy i uzyskaj uprawnienia na starym zamku praca nad nowym zamkiem.

Kliknij "Importuj z innej blokady" w menu "Ustawienia" blokady, wybierz

starą blokadę i rozpocznij importowanie.

Odbywa się to za pomocą technologii Bluetooth, dlatego upewnij się, że jesteś w pobliżu nowy zamek.



1 * 🗖 🛛 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego No updates Zamek można uaktualnić za pomocą aplikacji. Uaktualnienia Current Version: 6.5.01.211104 oprogramowania układowego należy wykonać za pomocą Bluetooth obok zamka. Check for UPDATE Po pomyślnym uaktualnieniu można nadal normalnie używać oryginalnego klucza, hasła, karty IC, odcisku palca oraz innych funkcji.

