

Instrukcja wyboru typu ogniw:

Aby przejść do trybu konfiguracji przytrzymujemy przycisk przez 2 sekundy. Posiłkując się tabelką ustaw odpowiedni typ pakietu pojedynczym naciśnięciem przycisku. Kolor diody LED definiuje typ ogniw w pakiecie

- kolor czerwonym - Li-Ion
- kolor zielony - LiFePO4
- kolor żółty - Kwasowo-ołowiowy

Po wybraniu odpowiedniego pakietu - zatwierdzamy przytrzymaniem przycisku przez 2 sekundy.

Tryb/kolor diody	L1	L2	L3	L4	Liczba ogniw / Napięcie
Czerwone światło (bateria litowa ternarna) Zielone światło (LiFePO4)	Aktywne				2 ogniwa (2 S)
		Aktywne			3 ogniwa (3 S)
			Aktywne		4 ogniwa (4 S)
				Aktywne	5 ogniw (5 S)
	Aktywne	Aktywne			6 ogniw (6 S)
	Aktywne	Aktywne	Aktywne		7 ogniw (7 S)
	Aktywne	Aktywne	Aktywne	Aktywne	8 ogniw (8 S)
Żółte światło (akumulator kwasowo-ołowiowy)	Aktywne				12 V
		Aktywne			24 V

