

Wybieranie trybu pracy

Przełącznik	Tryb pracy	Scenariusz
3G/4G	Router 3G/4G	Chcesz udostępnić połączenie 3G/4G urządzeniom lokalnym.
WISP	Router WISP	Usługodawca udostępnia bezprzewodowe połączenie z Internetem, które chcesz udostępnić urządzeniom lokalnym.
AP	Punkt dostępowy	Chcesz korzystać z Internetu bezprzewodowo, ale dostępne jest tylko połączenie przewodowe.
	Wzmacniacz/ Bridge	Chcesz rozszerzyć zasięg istniejącej sieci bezprzewodowej oraz połączyć urządzenia przewodowe z Internetem.

Podłączanie sprzętu

1. Wybierz odpowiedni tryb pracy.
2. Podłącz urządzenia zgodnie ze schematami w pierwszym rozdziale tej instrukcji.

Konfiguracja routera

1. Połącz się z routerem bezprzewodowo. Nazwę sieci oraz hasło sprawdzić możesz na naklejce u spodu routera.
2. Wprowadź <http://tplinkwifi.net> w pasek adresu przeglądarki internetowej i utwórz hasło logowania (potrzebne przy kolejnych próbach logowania).
3. Wykonaj kroki przedstawione w instrukcji, aby ukończyć proces konfiguracji.



Korzystaj z Internetu!

Uwaga: Jeżeli zmieniłeś nazwę lub hasło do sieci bezprzewodowej, musisz połączyć się z nią ponownie.

Często zadawane pytania (FAQ)

Q1. W jaki sposób mogę odzyskać hasło do strony zarządzania routerem?

- Zastosuj się do FAQ > Q3, aby zresetować router, a następnie utwórz nowe hasło logowania.

Q2. Co mogę zrobić, jeżeli nie mogę zalogować się do strony zarządzania routerem?

- Zmień statyczny adres IP komputera na przydzielany automatycznie.
- Upewnij się, że adres <http://tplinkwifi.net> lub <http://192.168.1.1> wpisany jest prawidłowo w przeglądarce internetowej.
- Skorzystaj z innej przeglądarki internetowej i spróbuj ponownie.
- Zresetuj swój router (FAQ > Q3) i spróbuj ponownie.
- Wyłącz i włącz ponownie kartę sieciową komputera.

Q3. W jaki sposób mogę przywrócić fabryczne ustawienia routera?

- Gdy urządzenie będzie podłączone do zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS/RESET przez około 10 sekund. Następnie zwolnij przycisk.

Q4. Co mogę zrobić, jeżeli router zidentyfikował modem 3G/4G, ale nie mam dostępu do Internetu?

- Upewnij się, że karta SIM włożona jest do modemu prawidłowo.

- Podłącz modem bezpośrednio do komputera i wyłącz weryfikację kodu PIN karty SIM.
- Upewnij się, że modem działa prawidłowo po podłączeniu do komputera.
- Skontaktuj się z dostawcą i poproś o podanie numeru dla połączeń oraz nazwy APN, a następnie wprowadź te dane ręcznie na stronie zarządzania routerem.

Q5. Co mogę zrobić, jeżeli pojawia się komunikat o niezidentyfikowanym modemie?

- Na stronie www.tp-link.com przejdź do zakładki **Support (Wsparcie) > Compatibility List (Listy kompatybilności)**. Sprawdź czy twój modem jest kompatybilny z routerem. Jeżeli najnowsza wersja oprogramowania routera nie obsługuje twojego modemu, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

Q6. W jaki sposób mogę zaktualizować oprogramowanie routera?

1. Znajdź swój model routera na stronie www.tp-link.com i pobierz najnowszą wersję oprogramowania.
2. Podłącz komputer do routera za pomocą kabla Ethernet (zalecane) lub bezprzewodowo.
3. Zaloguj się na stronę zarządzania routerem i przejdź do zakładki **System Tools (Narzędzia systemowe) > Firmware Upgrade (Aktualizacja firmware)**, aby zaktualizować router.