

Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: SPC05

Aplikacja: HorizonCam

1. Zeskanuj poniższy kod QR.
2. Pobierz i zainstaluj aplikację.
3. Możesz też pobrać aplikację „**HorizonCam**”:
 - z **Google Play** dla systemu Android,
 - z **App Store** dla systemu iOS.



Włączanie i wyłączanie urządzenia

1. Podłącz urządzenie do złącza USB.
2. Włącz przełącznik zasilania i odczekaj **15 sekund**, aby program urządzenia się uruchomił.
3. Aby zresetować urządzenie, przytrzymaj przycisk **RESET** przez **3 sekundy**.
 - Niebieska dioda zacznie migać szybko.
 - Odczekaj **20 sekund**, aż urządzenie przejdzie w tryb **AP mode**.

Korzystanie z kamery

1. Otwórz ustawienia **Wi-Fi** w telefonie.
2. Wybierz sieć o nazwie „**CAM_XXXXXX**”.
 - Przykład: **CAM_A55EB9**

Przykład listy dostępnych sieci:

- CAM_A55EB9
- TI 11111
- LIUCHEN1998
- DanMo
- TP-LINK_BDF2
- Xiaomi_D4E4
- 803

Dodawanie urządzenia w aplikacji

1. Otwórz aplikację **HorizonCam**.
2. Wybierz opcję **Dodaj urządzenie** (**Add a device**).
3. Możesz wybrać jedną z metod dodania urządzenia:
 - **Add in LAN** – wyszukiwanie urządzenia w lokalnej sieci.
 - **Direct connect** – bezpośrednie połączenie z kamerą.
 - **Add QR Code** – dodanie urządzenia poprzez zeskanowanie kodu QR.

Kolejny krok

1. Kliknij **Next**, aby przejść do ustawień **Wi-Fi** w telefonie.
2. Wybierz sieć Wi-Fi, której nazwa zaczyna się od „**AIS_**” lub „**CAM_**”.
3. Po pomyślnym połączeniu wróć do aplikacji, aby kontynuować proces dodawania urządzenia.
4. Zaznacz pole „**I have understood the above**” i kliknij **Next step**.

Podgląd z kamery

- Po prawidłowym dodaniu urządzenia, w aplikacji pojawi się obraz z kamery (np. **Camera01**).
- W aplikacji dostępne są funkcje sterowania podglądem obrazu i innymi ustawieniami kamery.

Konfiguracja Wi-Fi urządzenia

1. W aplikacji wybierz swoje urządzenie z listy.
2. Kliknij ikonę **Ustawienia (zębate koło)**.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi Config**.
4. Skonfiguruj połączenie urządzenia z domową siecią Wi-Fi.

Wskaźniki LED i ładowanie

1. **Ładowanie:** używaj wyłącznie oryginalnego przewodu do ładowania.
2. **Włączanie urządzenia:**
 - Zielona dioda LED miga powoli.
3. **Ładowanie baterii:**
 - Czerwona dioda LED świeci się podczas ładowania.

- Czerwona dioda LED gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana.

4. Tryb routera (funkcja zdalna):

- Zielona dioda LED świeci ciągle, gdy kamera pomyślnie połączy się z domowym routerem.

Zawartość zestawu

- Urządzenie **kamera**
- **Bateria**
- **Przewód do ładowania**
- **Opakowanie**
- **Instrukcja obsługi**

Ustawienia aplikacji

W menu aplikacji dostępne są następujące opcje:

- **System Settings** – ustawienia systemowe aplikacji.
- **About** – informacje o aplikacji.
- **Exit** – wyjście z aplikacji.

Specyfikacja techniczna

Kategoria	Parametry
Rozdzielczość	1920×1080 (Full HD) / 1080×720 (720P)
Format wideo	DAT
Klatki na sekundę	30 fps
Kąt widzenia	110°

Kategoria	Parametry
Mikrofon	Wbudowany (synchroniczne nagrywanie audio i wideo)
Wykrywanie ruchu	Obsługiwane (nagrywanie alarmowe)
Nagrywanie	W pętli + alarmowe z detekcją ruchu
Pamięć	Karty Micro SD do 128 GB
Odtwarzanie	VLC Player, SMPlayer
Łączność	Wi-Fi 2.4G, tryb AP (Access Point), zdalne monitorowanie przez aplikację
Aplikacja	Horizon Cam (iPhone, Android)
Bateria	2000 mAh
Czas ładowania	ok. 2-3 godzin
Czas pracy	Do 4 godzin
Zasilanie	DC 5V/1A (micro USB)
Kolor	Czarny
Materiał	ABS

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.