

Instrukcja obsługi

Waga walizkowa 55kg

Uwaga: Nie może służyć do rozliczeń handlowych, nie posiada legalizacji



SPECYFIKACJA

1. Zakres ważenia 55kg
2. Działka wewnętrzna 2g
3. Dokładność ważenia $\pm 1\%$ wskazanej masy
4. Temperatura pracy $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, -
5. Wymiary: - wagi 380mm x 265mm x 58mm - szalki: 225mm x 225mm
6. Masa wagi: - 3,2kg
7. Zasilanie – 1szt bateria 9V ; zasilacz (opcja) 9V/300mA
8. Wskaźnik niskiego napięcia baterii (praca na baterii ok. 60godzin, w przypadku używania dodatkowych funkcji może się skrócić do 30 godzin)

Uwagi:

Waga nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością. Artykuły spożywcze należy ważyć w opakowaniach.

- Należy unikać używania wagina deszczu i zalania wodą, gdyż może spowodować to uszkodzenie elementów elektronicznych wagi.
- Nie użytkować w pobliżu źródeł ciepła. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy unikać przeciążania zakresu pomiarowego wagi, bez względu na to czy waga jest włączona czy nie. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie mechanizmu ważącego – tensometru.
- Wymieniając baterię należy zwrócić uwagę na polaryzację przewodów. Bezwzględnie przewód czerwony należy połączyć z czerwonym biegunem (+) akumulatora, a przewód czarny z czarnym biegunem (-).

1. Opis i funkcje klawiszy

ON włączanie wagi

OFF wyłączanie wagi

ZERO -zerowanie wagi dla masy poniżej 3% zakresu maksymalnego

- tarowanie wagi dla zakresu powyżej 3% zakresu maksymalnego

- aby wyjść z funkcji kontrolnej ale nie zerować wagi

UNIT

–aby zmienić jednostkę ważenia na kg, lb lub lb-oz

- aby pauzować/kontynuować pracę funkcji kontrolnej

START

-aby wejść w funkcje kontrolne wagi



2. Wydłużanie czasu w funkcji auto-wyłączania wagi

Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi waga wyłącza się automatycznie po 15 minutach od ostatniego jej użytkowania.

1. naciśnij „ON” aby włączyć wagę
2. podczas kalibracji wagi od 11111 do 99999 naciśnij jednocześnie „UNIT” i „ZERO” a na mierniku wyświetli się” SET-1
3. Naciśnij „ZERO” raz a na mierniku wyświetli się” SET-2
4. Naciśnij „UNIT” raz a na mierniku wyświetli się” SET-21
5. Naciśnij „ZERO” 3 razy a na mierniku wyświetli się” SET-24
6. Naciśnij „UNIT” raz a na mierniku wyświetli się” St.015 co oznacza, że waga wyłączy się automatycznie po 15 minutach od ostatniego jej używania.
7. Aby zwiększać zmienianą cyfrę należy długo przyciskać „ZERO”, aby przejść do zmiany kolejnej cyfry należy zwolnić klawisz „ZERO”
8. naciśnij „UNIT” aby zatwierdzić a na mierniku wyświetli się „ZT.n” Maksymalne opóźnienie to 255 minut.
9. wyłącz wagę

3. Funkcja kontrolna- Dodawanie lub odejmowanie zadanej wartości

START: wejdź/ dalej

ZERO” umieść odważnik kalibracyjny

UNIT: pauzuj funkcję kontrolną

1. Naciśnij „START”
2. Na mierniku wyświetli się poprzednio ustawiona masa
3. Ustaw nową masę, która ma zostać dodana bądź ujęta.
4. Naciśnij „START” aby zatwierdzić wprowadzoną masę, funkcja kontrolna została aktywowana
5. Kontrolka jednostki będzie migać kiedy funkcja kontrolna jest aktywna
6. Funkcja kontrolna zostanie zakończona po uzyskaniu odpowiedniej wartości (dodatkiej lub ujemnej), następnie waga wyda sygnał dźwiękowy
7. Następujące komunikaty zostaną wyświetlone: „GOOD->masa pierwotna->wartość dodana/ ujęta-> masa końcowa”
8. Naciśnij dowolny klawisz (UNIT,START,ZERO) aby powrócić do funkcji ważenia

PRZYKŁAD doładowanie butli z gazem o 1kg, masa butli 5kg

1. Pierwotna masa 5kg
2. Naciśnij „START”
3. na mierniku wyświetli się poprzednio wprowadzona wartość
4. ustaw wartość na 1kg
5. naciśnij „START” aby zatwierdzić i uaktywnić funkcję
6. po uzyskaniu ostatecznej masy waga wyda sygnał dźwiękowy oraz wyświetli się : 6,000kg
7. Następujące komunikaty zostaną wyświetlone: „GOOD-> 5,000kg>1,000kg-> 6,000kg”

Waga automatycznie rozpoznaje czy dodajemy czy ujmujemy zadaną masę.



OSTRZEŻENIE

Nie wystawiać baterii (baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie nadmiernej temperatury (bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itd.).



Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Stosowane wyposażenie dodatkowe: zasilacz lub przewód zasilający.


Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)



Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten, dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.

Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Urządzenie zawiera baterię, którą można bezpiecznie usunąć po zwolnieniu blokady zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie. Zakazuje się umieszczania zużytej baterii razem z odpadami komunalnymi.



Wyprodukowano w Chinach dla:

SensorWag
ul.Przeskok 53
63-400 Ostrów Wielkopolski



WWW.SENSORWAG.COM.PL

