

Instrukcja obsługi

Dyktafon

Model: LU06

Spis treści

1. [Opis urządzenia](#)
 2. [Cechy produktu](#)
 3. [Zawartość opakowania](#)
 4. [Przygotowanie do użycia](#)
 5. [Obsługa dyktafonu](#)
 - [Nagrywanie](#)
 - [Zakończenie nagrywania](#)
 - [Odtwarzanie i zarządzanie plikami](#)
 - [Ustawienia specjalne](#)
 6. [Ładowanie i oszczędzanie energii](#)
 7. [Plik konfiguracyjny i wartości domyślne](#)
 8. [Parametry techniczne](#)
 9. [Zastosowania](#)
-

Opis urządzenia

Cyfrowy dyktafon to kompaktowe i wielofunkcyjne urządzenie, które może pełnić rolę:

- breloka do kluczy,
- pamięci USB (pendrive),
- dyktafonu do nagrywania dźwięku.

Dzięki niewielkim wymiarom łatwo zmieścisz go w kieszeni lub przypniesz do kluczy.

Cechy produktu

Skrót (oryginalnie)	Tłumaczenie	Opis
ONE-CLICK	jedno kliknięcie	rozpoczęcie nagrywania jednym przyciskiem
VOICE ACTIVATED	aktywowane głosem	nagrywanie uruchamiane wykryciem dźwięku
NOISE	redukcja szumów	automatyczne tłumienie szumów
SILENT REC	ciche nagrywanie	brak sygnałów dźwiękowych przy starcie
U DISK STORAGE	tryb pendrive'a	zapisywanie plików jak na zwykłym dysku
TIME STAMP	znacznik czasu	nagrania z datą i godziną
POWER-SAVE	oszczędzanie energii	automatyczne przejście w stan czuwania
MOBILE OTG	obsługa OTG	bezpośrednie podłączenie do smartfona

Zawartość opakowania

- 1. Dyktafon
- 2. Brelok
- 3. Instrukcja obsługi

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie elementy są w komplecie i nieuszkodzone.

Przygotowanie do użycia

1. Włóż kartę pamięci TF (microSD). Jeśli urządzenie ma wbudowaną pamięć, możesz pominąć ten krok.
 2. Gdy dyktafon jest wyłączony, może służyć jako czytnik kart USB (pendrive).
 3. Sprawdź poziom naładowania baterii (opis w sekcji [Ładowanie i oszczędzanie energii](#)).
-

Obsługa dyktafonu

Nagrywanie

1. Przesuń przełącznik do pozycji **ON** (włączone).
2. Czerwona dioda zaświeci się trzykrotnie, a następnie zgaśnie — to znak rozpoczęcia nagrywania (podczas nagrywania dioda nie świeci).

Zakończenie nagrywania

1. Przesuń przełącznik do pozycji **OFF** (wyłączone).
2. Dioda czerwona zapali się raz i wyłączy — nagranie zostaje zapisane.

Odtwarzanie i zarządzanie plikami

1. Podłącz dyktafon do portu USB komputera.
2. Urządzenie pojawi się jako zewnętrzny dysk (pendrive).
3. Odtwarzaj, kopiuj lub usuwaj pliki jak na typowym nośniku danych.

Ustawienia specjalne

1. Po podłączeniu do komputera uruchom plik **.EXE**:
 - synchronizacja czasu (nazwa pliku = czas nagrania)
 - aktywacja nagrywania głosem
 - bitrate (jakość dźwięku)
 - redukcja szumów
 - segmentacja nagrania (podział na pliki o określonej długości)

Wskazówka: Po dokonaniu zmian w ustawieniach odłącz i ponownie podłącz urządzenie, aby nowe parametry zostały zapisane.

Ładowanie i oszczędzanie energii

- **Ładowanie:** Podłącz dyktafon do portu USB komputera lub ładowarki.
 - dioda czerwona: trwa ładowanie
 - dioda niebieska: zakończone ładowanie
- **Tryb oszczędzania energii:** po określonym czasie bezczynności dyktafon przejdzie w stan standby.

Plik konfiguracyjny i wartości domyślne

Po włożeniu karty SD (TF) do urządzenia, nagraniu krótkiego fragmentu dźwięku i zapisaniu pliku, na nośniku obok pliku z nagraniem pojawi się plik konfiguracyjny z ustawieniami wstępnymi. Możesz go edytować w edytorze tekstowym po podłączeniu dyktafonu do komputera.

Parametr	Opis	Zakres	Wartość domyślna
TIME	znacznik czasu nagrania (data i godzina) – synchronizowany automatycznie podczas zapisu	dowolny format czasu	automatycznie
VOR	aktywacja głosem (Voice Operated Recording) – 0 wyłączone, 1–5 włączone; im większa wartość, tym większa czułość	0–5	0
BIT	bitrate nagrania (jakość dźwięku) – 1: 32 Kb/s, 2: 64 Kb/s, 3: 128 Kb/s, 4: 192 Kb/s, 5: 384 Kb/s	1–5	5
GAIN		1–7	1

Parametr	Opis	Zakres	Wartość domyślna
	wzmocnienie nagrania – im większa wartość (1–7), tym głośniejszy dźwięk, ale większy poziom szumów		
PART	segmentacja nagrania – długość jednego pliku w minutach	10–240	60

Wskazówka:

Po dokonaniu zmian w pliku zapisz go i ponownie podłącz urządzenie, aby nowe ustawienia zostały wczytane.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rozszerzenie pamięci	karta TF, maksymalnie 128 GB (bez karty TF)
Format nagrywania	WAV
Szybkość transmisji bitów	384 KBPS
Pojemność baterii	120 mAh
Czas ładowania	około 1 godzina
Czas pracy	do 12 godzin
Materiał produktu	ABS
Kolor produktu	czarny
Waga	12 g

Zastosowania

Dzięki niewielkim rozmiarom i wszechstronnym funkcjom dyktafon idealnie sprawdzi się do:

- nagrywania rozmów i wywiadów,
- dokumentowania spotkań biznesowych,
- rejestrowania wykładów i prezentacji,
- zbierania notatek audio w terenie.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**