

JT1250 iS

Technologia inwerterowa

Niskie zużycie paliwa

Lekka waga agregatu

Kompaktowa obudowa

Gniazdo ładowania akumulatorów

Złącze USB x2

Stabilna częstotliwość



Ilustracja pogładowa

DANE OGÓLNE

Model agregatu	JT1250 iS
Model silnika	RATO R60-i
Rozruch	ręczny
Moc znamionowa	1,0 kW
Moc maksymalna	1,1 kW
Typ silnika	jednocylindrowy, czterosuwowy (OHV)
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Pojemność skokowa silnika	60 cm ³
Czas pracy przy pełnym obciążeniu	3h
Czas pracy przy 50% obciążeniu	5h
Pojemność zbiornika paliwa	3 l
Hałas (7m)	68 dB
Gniazdo prądu stałego	12V / 5A
Gniazdo zasilania	230 V
Waga	14 kg
Wymiary	460 x 270 x 390 mm



Jest to urządzenie idealnie nadające się do zasilania urządzeń elektronicznych, które są wrażliwe na wahania napięcia. Model o niewielkich rozmiarach, małej wadze, niskim THD i stabilnej częstotliwości oraz niskim zużyciu paliwa. Posiada precyzyjnie kontrolowany zapłon i inteligentne sterowanie prędkością obrotową silnika, co zapewnia oszczędność paliwa. Alarm informujący o zbyt niskim poziomie oleju i automatyczny wyłącznik chroni silnik przed uszkodzeniem.