



LUTOWNICA PISTOLET 30-80W AG449C INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lutownica oporowa, pistoletowa 30-80W idealna do lutowania większych elementów SMD, elementów przewlekanych oraz kabli.

Cechy produktu:

- Lutownica oporowa jest niezastąpionym narzędziem przydatnym w domu, garażu czy warsztacie.
- Lekka i łatwa w obsłudze. Ergonomiczny kształt sprawia, że lutownicą wygodnie się pracuje. Uchwyt pokryty gumą dla lepszego trzymania.
- Posiada dwustopniowy system grzania: LOW-30W, HI-80W. W chwili włączenia nagrzewa się mocą 30W, po naciśnięciu spustu moc jest zwiększana do 80W
- Bardzo szybko się nagrzewa, stabilnie utrzymuje temperaturę roboczą.
- Lutownica posiada grzałkę ceramiczną, która poprawia efektywność pracy, a grot typu „long-life” jest łatwy w wymianie.
- Długi kabel znacząco ułatwia pracę.

Specyfikacja:

- Moc robocza: 30-80W (dwa poziomy)
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Dioda sygnalizująca pracę
- Średnica grotu: 1,5 mm
- Wymienne groty: tak
- Kolor: niebieski
- Opakowanie: blister

1. Instrukcja obsługi:

UWAGA: Podczas pierwszego użycia lutownica może lekko dymić, jest to spowodowane wygrzewaniem grzałki i grotu. Nie jest to objaw usterki urządzenia!

Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się czy kabel zasilający i grot urządzenia są w dobrym stanie technicznym. Z lutowanego elementu należy uprzednio usunąć zanieczyszczenia.

1. Zamontuj grot na lutownicy.
2. Podłącz kabel sieciowy z wtyczką do gniazdka sieciowego 230V.
3. **Wciśnij i trzymaj żółty przycisk grzania z odpowiednim oporem.**
 - a) Po lekkim wciśnięciu (LOW) lutownica będzie pracować w trybie 30W
 - b) Przy mocnym wciśnięciu (HIGH) lutownica będzie pracować w trybie 80W
4. Po nagraniu się grotu - przyłóż go do elementu, który ma zostać przylutowany, w celu jego rozgrzania.
5. Przyłóż końcówkę drutu cynowego do lutowanego elementu i rozgrzanej końcówki grotu.
6. Po przylutowaniu elementu należy odsunąć grot od lutowanego elementu.
7. Po zakończeniu lutowania odłącz kabel sieciowy.
8. **PAMIĘTAJ! Odłóż lutownicę w bezpiecznym miejscu aż do jej ostygnięcia! Nigdy nie odkładaj gorącego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, materiałów łatwopalnych czy w obecności dzieci!**

2. Uwagi i środki ostrożności:

- Wszelki montaż, konserwacja, lub czynności obsługowe należy wykonywać przy wyjętej z gniazdka wtyczce i zimnym grocie.
- Nie wystawiać lutownicy na deszcz. Nie używać urządzenia w wilgotnych mokrych pomieszczeniach. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
- Lutownicy nie używać w pobliżu łatwopalnych płynów lub zbiorników z gazami.
- Przed konserwacją urządzenia należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od sieci.
- **Rozgrzane, podłączone do sieci urządzenie należy odstawić na stojak. Nie odkładać urządzenia na łatwopalne podłoże!**

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odpowiednio do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiene. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

