ABATRONIC Sp. z o.o.
ul. Młodzianowska 73; 26-600 Radom
tel. 48 369-94-25 fax 48 384-88-20
email: info@abatronic.pl www.abatronic.pl

Instrukcja obsługi / dane techniczne programatora Model: BNW-50/F8

Analogowy programator tygodniowy pozwala na automatyczne włączenie i wyłączenie urządzenia co 2 godz. Czas trwania 1 programu min. - 2 godziny.

Specyfikacja:
Zasilanie : 230V 50Hz
Max obciążenie: 16 A
Programator manualny: 7 - dniowy
Ilość programów: 84
Min nastawialny czas programu: 2h
Dioda kontrolna
Przełącznik (z boku urządzenia: T / ON) pozwalający na pracę ciągłą urządzenia lub zgodnie z ustawionym programem.
Waga 1 szt. ok. 0,2 kg

Uruchomienie
Wyjmij produkt z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń transportowych. Ustaw program odpowiednio przełączając zapadki. Podłącz programator tygodniowy do gniazdka sieciowego ze stykiem ochronnym. Podłącz urządzenie, którym programator ma sterować. Dioda kontrolna świeci gdy w gniazdku programatora jest prąd.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Programator tygodniowy sterujący służy do programowania czasów włączania i wyłączania odpowiednich urządzeń elektrycznych i oświetlenia. Produkt przeznaczony jest do urządzeń elektrycznych o maksymalnym poborze energii/mocy wynoszącym 3680 W/16 A (obciążenie rezystancyjne) lub 460 W/2 A (indukcyjne).
Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem (CE) przebudowa i/lub modyfikacja produktu jest zabroniona. Korzystanie z produktu do celów innych niż opisane powyżej może prowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe użytkowanie może spowodować powstanie zagrożeń, takich jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją na przyszłość. Przedmiot należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z instrukcją użytkowania. Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu
- Programator tygodniowy
- Instrukcja użytkowania

Zasady bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. W przypadku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa i zaleceń bezpiecznej obsługi, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody materialne i osobowe. W powyższych przypadkach gwarancja/rękojmia traci ważność.
1. Osoby / Produkt
- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.

- Nie należy pozostawiać opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami.
- Nie należy wystawiać produktu nie działanie obciążeń mechanicznych.
- Jeśli bezpieczna praca produktu nie już jest możliwa, należy wyłączyć go z eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpiecznej pracy nie da się zagwarantować, jeśli produkt:
  - ma widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - przez dłuższy okres czasu był przechowywany w niesprzyjających warunkach środowiskowych lub
  - doszło do znacznych uszkodzeń podczas transportu.
- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Uderzenia, wstrząsy lub upadki z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Należy przestrzegać także zasad bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania pozostałych urządzeń, do których podłącza się niniejszy produkt.
- Z produktu korzystać można wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience, itp. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Produkt należy użytkować wyłącznie w środowisku suchym. Unikać klimatu tropikalnego i wysokiej wilgotności.
- Nie należy podłączać kilku programatorów tygodniowych jeden za drugim.
- Nie wolno przykrywać urządzenia podczas pracy.
- Nigdy nie włączać lub wyłączać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami. To samo odnosi się do urządzeń podłączanych lub odłączanych od gniazdka sieciowego, do którego podłączony jest programator tygodniowy.
- Zawsze w przypadku burzy, ze względów bezpieczeństwa należy odłączać produkt od gniazdka.
- Produkt musi być zawsze łatwo dostępny.
- Produkt nie jest pod napięciem tylko, gdy wtyczka jest odłączona.
- Nie wolno używać produktu od razu po przeniesieniu go z zimnego pomieszczenia do ciepłego. Powstała wówczas skroplona woda może w pewnych okolicznościach spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed podłączeniem i użytkowaniem należy najpierw odczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową, zanim zostanie podłączony i rozpocznie się jego użytkowanie. Może to potrwać kilka godzin.
- Nie wylewać żadnych płynów na urządzenia elektryczne ani nie stawiać obok nich przedmiotów wypełnionych cieczą. Niemniej jednak, jeśli płyn dostanie się do produktu, należy najpierw odłączyć prąd od właściwego gniazdka (np. za pomocą bezpiecznika), po czym ostrożnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. W takiej sytuacji nie należy produktu użytkować; należy zgłosić się z nim do specjalistycznego warsztatu.
- Programatora tygodniowego nie należy przeciążać. Maksymalny pobór energii/mocy wynosi 3680 W/16 A (obciążenie rezystancyjne) lub 460 W/2 A (indukcyjne).
- W przypadku użytkowania przemysłowego należy przestrzegać przepisów dotyczących urządzeń elektrycznych, urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, wydanych przez Związek Stowarzyszeń Zawodowych.

2. Akumulator

- Akumulator jest wbudowany w produkt, nie można go wymieniać. Akumulator służy do zachowywania danych wszystkich ustawień, gdy programator tygodniowy nie jest podłączony do sieci zasilającej.

- Nie należy wrzucać produktu do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru!
- W przypadku dłuższego przechowywania, produkt należy regularnie (co ok. 3 miesiące) podłączać do napięcia sieciowego przez co najmniej 1 dzień. W przeciwnym wypadku wbudowany akumulator może zostać całkowicie rozładowany.

3. Inne

- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia systemu, należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwację, dopasowywania i naprawę należy pozostawić fachowcom lub warsztatom specjalistycznym.
- Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowcami