

## BCS-L-TIP18FCR3L3

Indeks: **12825** GTIN13/EAN13: 5904890715424

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4435-bcs-l-tip18fcr3l3-5904890715424.html>



- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



**BCS** LINE

## BCS-L-TIP18FCR3L3

## Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-L-TIP18FCR3L3
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Typ kamery</b>	Tuba
<b>Rozdzielczość</b>	8 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.7" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	3840(H)×2160(V)
<b>RAM</b>	256MB
<b>ROM</b>	128MB
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm
<b>Apertura</b>	F1.6
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Zoom cyfrowy</b>	16×
<b>Kąt widzenia</b>	H: 110° V: 58° D: 132°
<b>DORI</b>	Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 8m
<b>Czułość kamery</b>	0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / DWDR
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Roi</b>	Region of Interest
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Rozdzielczości</b>	8M(3840×2160) /6M(3072×2048) /5M(3072×1728)(2880×1620) /4M(2688×1520) /3M(2048×1536)(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704× 480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)
<b>Strumień główny</b>	3840×2160(20fps) 2688×1520(25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	704×576(25fps) 704×480(30fps)
<b>Bitrate</b>	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED + WhiteLight
<b>Zasięg IR</b>	30m
<b>Zasięg WhiteLight</b>	30m
<b>NightColor</b>	Tak
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
<b>Przechowywanie</b>	FTP

<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
<b>Bezpieczeństwo</b>	Video encryption, Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, Generation and importing of X.509 certification, HTTPS, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC / PoE(802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 5.8W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	173.3×70.0×70.0mm
<b>Waga</b>	0.44 kg
<b>Obudowa</b>	Metal

# BCS-L-TIP18FCR3L3

## Aksesoria

BCS-AT356



BCS-L-AT3



BCS-L-AT135(2)

