

Instrukcja obsługi lampy solarnej Retana

Wodoodporny | Łatwa instalacja |
W 100% zasilany energią słoneczną
Automatyczne włączanie oraz wyłączanie
Odbłyśnik optyczny

Sposób, w jaki to działa:

Panel słoneczny znajdujący się na górze produktu ładuje wbudowany akumulator w ciągu zaledwie 5-6 godzin. W ciągu dnia panel słoneczny przekształca światło słoneczne w magazynowane. Następnie, po zapadnięciu zmroku, energia elektryczna włącza się automatycznie na 6–12 godzin wystarczy go włączyć, zainstalować na ścianie i podziwiać światło w nocy.

Twoje Światło:

- I Wypożazony w 32 x świecące diody LED
- II 5-woltowy, 2-watowy panel słoneczny
- III Akumulator 3,7 V, 1500 mAh

Opakowanie zawiera:

- I Light pillar X 1
- II Lamp head X1
- III SpikeX1
- IV Instruction manual X 1

Uwaga: Opakowania wielokrotnie zawierają wiele zestawów komponentów.

Instalacja tak prosta jak 1,2,3:

Twój rozświetlający kinkiet solarny jest gotowy do użycia, ponieważ jest już złożony! Po prostu:

1. Połącz część I z częścią II wsuwając głowicę lampy w słupek. Połącz część I z częścią III za pomocą ropykołec w słupek, patrz FIG 1.
2. Naciśnij raz przycisk Wstecz, aby włączyć, po przejściu w tryb WYŁĄCZENIA (przełącznik znajduje się z tyłu modułu solarnego panelu, patrz RYS. 2). Wybierz tryb oświetlenia: Naciśnij przełącznik raz: tryb białego światła; Naciśnij dwukrotnie przełącznik: tryb ciepłego światła; Naciśnij przełącznik po raz trzeci: wyłączenie światła.
3. Umieść zmontowane światło w ziemi, usiądź wygodnie i ciesz się nastrojowym światłem (włącza się automatycznie tylko w noc).

Uwaga: umieścić go z dala od światła na werandzie lub innych źródeł światła, ponieważ jasne światło może uniemożliwić automatyczne działanie oświetlające. Umieść go w miejscu, w którym może uzyskać 5-6 godzin bezpośredniego światła słonecznego.




FIG 1




FIG 2

Wymiana baterii:

Aby zapewnić optymalną wydajność światła, zalecamy wymianę baterii co 1,5–2 lata. Po prostu bądź należy ostrożnie otworzyć obudowę i wymienić ją na tę samą baterię 3,7 V, 1500 mAh.

1. Bateria znajduje się pod panelem słonecznym. Aby uzyskać do niej dostęp, odkręć tylną osłonę łataki za pomocą śrubokręta (nie dołączony).
2. Ostrożnie otwórz schowek i sprawdź czy druty spawalnicze są nienaruszone.

3. Wyjmij wyczerpaną baterię i wymień ją na 1 nową 3,7 V Bateria 1500 mAh
4. Wymień komorę baterii i wykonaj powyższe czynności kroki, upewniając się, że jest prawidłowo uszczelnione.


Dodatkowe uwagi:

- Nie musisz martwić się pogodą. Konstrukcja światła jest wodoodporna.
- Zastanawiasz się, czy jest włączony? Po prostu zakryj panel słoneczny rękami lub umieść go w ciemnym otoczeniu i lampka powinna się zaświecić. Jeśli tak się nie stanie, pozwól im ładować się przez 5-6 godzin, a następnie przetestuj ponownie.
- Przy pełnym naładowaniu trwającym 5-6 godzin światło powinno świecić przez 6-10 godzin. Należy jednak pamiętać, że pogoda i słońce intensywność, temperatura i ciepło mogą wpływać na czas pracy.
- Jeśli światła stracą czas świecenia lub intensywność, przyczyną może być zakurzony panel słoneczny. Aby zagwarantować spójność świecić, po prostu czyść panel słoneczny co 3 miesiące.
- Ujemna temperatura może spowodować krótszy czas świecenia. Aby chronić baterię, minus 10 stopni lub wyższy może wyłączyć światło w trybie Wył., należy pamiętać, że światło nie jest USZKODZONE, zostanie wznowione do pracy, gdy temperatura wzrośnie.
- To światło to światło od zmierzchu do świtu, działa samoczynnie. Zostało zaprojektowane tak, aby włączało się w nocy (otoczenie jest słabe niż 10-100 luksów), ładuje się w ciągu dnia (powyżej 100 luksów) i pozostaje wyłączone w ciągu dnia.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO PRODUKTU:



To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że nie należy go wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi do końca okresu użytkowania. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, proszę oddzielić to od innych rodzajów odpadów i poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów zasobów. Użytkownik domowy powinien skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupił ten produkt, lub z urzędem lokalnym szczegółowe informacje o tym, gdzie i w jaki sposób można oddać ten przedmiot do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu nie należy mieszać z innymi odpady gospodarce do utylizacji.



Solar Retana Lamp Spotlight User Manual

**Waterproof | Easy Installation |
100% Solar Powered | Auto ON/OFF
| Beautiful Lighting Effect**

The Way It Works:

The solar panel on top of the product charges the built-in rechargeable battery in just 5-6 hours. During the day, the solar panel converts sunlight into stored electricity then automatically illuminates for 6-12 hours once night falls. All you need to do is switch it ON, install it onto wall, and admire the light in the night.

Illuminating Your Light:

- I Featuring 32 X Illuminating LEDs
- II 5-Volt, 2 Watt Solar Panel
- III 3.7-Volt, 1500mAh Rechargeable Battery

Package Includes:

- I Light pillar X 1
- II Lamp head X 1
- III Spike X 1
- IV Instruction manual X 1

Installation as Easy as 1, 2, 3:

Your light-up solar wall light come ready for use since they arrive already assembled! Simply:

- 1.Connect the part I with part II by push the lamp head into the pillar. Connect part I with part III by pus the spike into the pillar, refer to FIG 1.
- 2.Press the back button once to switch to ON, as it arrives in OFF mode(the switch is on the back of the solar panel, refer to FIG 2). Choose the lighting mode:
Press the switch once: white light mode;
Press the switch twice: warm light mode;
Press the switch the third time: turn off the light.
3. Put the assembled light into the ground, sit back and enjoy the ambiance light(only turn on automatically in the night).

Note: place it away from porch lights or other light sources, as bright lights can prevent it from automatically illuminating. Place it where it can get 5-6 hours of direct sunlight.




FIG 1





FIG 2

Battery Replacement:

To ensure your light's optimal performance, we recommend replacing the battery every 1.5-2 years. Just be sure to open the housing unit with care and replace it with the same 3.7-volt, 1500mAh battery.

- 1.The battery is located underneath the solar panel. To access, unscrew the back cover of the light with a screwdriver (not included).
- 2.Carefully open the compartment and check if the welding wires are intact.
- 3.Remove the depleted battery and replace it with 1 new 3.7V 1500 mah battery.
- 4.Replace the battery compartment and reverse the above steps, ensuring it's properly sealed.



Additional Notes:

- No need to worry about the weather. The structure of the light is designed to be waterproof.
- Wonder if it's ON? Simply cover the solar panel with your hands or place it in a dark environment, and the light should light up. If they don't, let them charge for 5-6 hours, then test again.
- With a full 5-6-hour charge, your light should illuminate for 6-10 hours. But please note that weather, sun intensity, temperature, and heat can affect working time.
- If the lights lose illumination time or intensity, a dusty solar panel may be to blame. To guarantee a consistent glow, simply clean the solar panel every 3 months.
- Minus temperature may result in shorter illumination time. To protect the battery, minus 10 degrees or above may shut the light to OFF mode, please be informed the light is not DEFECTIVE, it will resume to work once the temperature picks up.
- This light is a dusk to dawn light, it works all by itself. It is designed to turn on in the night time (the surrounding environment is dim than 10-100 lux), it charges in the daytime (beyond 100 lux) and stay off in the daytime.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT:



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that if should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.