

Pamiętać, aby sprawdzić na portalu **personal.kioxia.com/support/**, czy są dostępne najnowsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego.

Skrócona instrukcja obsługi, instrukcje bezpieczeństwa, najnowsze sterowniki i oprogramowanie SSD Utility Storage Management znajdują się na portalu: **personal.kioxia.com/support/**

Uwaga: Poniższe instrukcje stanowią ogólne zalecenia w zakresie instalacji dysku SSD i powinny służyć jako uzupełnienie podręcznika użytkownika systemu.

MONTAŻ W LAPTOPIE

1. Wyłączyć zasilanie urządzenia, odłączyć wszystkie przewody zasilające i wyjąć baterię.
2. Zlokalizować panel dostępu dysku twardego; odkręcić i zdemontować panel dostępu.
3. Odłączyć i wyjąć aktualnie zamontowany dysk twardy z przedziału napędu (patrz podręcznik użytkownika urządzenia).
4. Zdemontować wszystkie wsporniki i złącza z aktualnie zamontowanego dysku twardego i przymocować je do dysku SSD (jeżeli to konieczne).
Uwaga: Jeżeli na aktualnie zamontowanym dysku twardym znajduje się firmowe złącze i/lub wspornik, ostrożnie je zdemontować i przymocować do dysku SSD. Urządzenia mogą się różnić i elementy te mogą być obecne lub nie.
5. Włożyć dysk SSD do przedziału, ostrożnie dopasowując dysk SS do złącza SATA*.
6. Przymocować dysk SSD w przedziale napędu. Zamontować ponownie panel dostępu i włożyć baterię do urządzenia.
7. Włączyć zasilanie urządzenia, aby zweryfikować poprawność montażu. W przypadku dysku startowego jest on wskazywany przez BIOS w czasie instalacji systemu operacyjnego. W przypadku napędu dodatkowego postępować zgodnie z instrukcjami formatowania poniżej.
Uwaga: Jeżeli dysk SSD będzie głównym dyskiem startowym, w celu uzyskania dalszych instrukcji instalacji systemu operacyjnego należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika. Jeżeli dysk SSD będzie używany jako napęd dodatkowy, przed użyciem wymagane jest sformatowanie dysku.

*SATA 6 Gb/s jest wstecznie zgodny z SATA 3Gb/s. Jednak podłączenie urządzenia SATA 6Gb/s do złącza SATA 3Gb/s spowoduje pogorszenie wydajności.

MONTAŻ W KOMPUTERZE STACJONARNYM

1. Wyłączyć zasilanie i odłączyć wszystkie przewody zasilające.
2. Zdemontować zewnętrzny panel urządzenia (patrz podręcznik użytkownika urządzenia).
3. Jeżeli urządzenie zawiera kieszeń (kieszenie) napędu 2,5" nie ma potrzeby stosowania adaptera wspornika 3,5".
4. Jeżeli urządzenie nie zawiera kieszeni napędu 2,5", konieczne będzie zamontowanie dysku SSD w adapterze wspornika 2,5" do 3,5".
5. Zamontować dysk SSD w dostępnej kieszeni napędu.
6. Podłączyć jeden koniec zarówno kabla danych SATA* jak i kabla zasilania do złącza SATA na płycie głównej, a drugi koniec każdego z nich do dysku SSD.
7. Zamontować ponownie panel zewnętrzny i podłączyć kabel zasilania do komputera.
8. Włączyć zasilanie urządzenia, aby zweryfikować poprawność montażu.
Uwaga: Jeżeli dysk SSD będzie głównym dyskiem startowym w celu uzyskania dalszych instrukcji instalacji systemu operacyjnego należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika. Jeżeli dysk SSD będzie używany jako napęd dodatkowy, przed użyciem wymagane jest sformatowanie dysku.

*SATA 6 Gb/s jest wstecznie zgodny z SATA 3Gb/s. Jednak podłączenie urządzenia SATA 6Gb/s do złącza SATA 3Gb/s spowoduje pogorszenie wydajności.



UTYLIZACJA PRODUKTU

Ten symbol wskazuje, że produktu nie można traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego. Zapewniając, że produkt zostanie odpowiednio zutylizowany pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które wystąpią w przypadku niewłaściwego wyrzucenia produktu do śmieci. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu produktu prosimy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą utylizacji odpadów lub sklepem, w którym dokonano zakupu produktu.

WSPARCIE TECHNICZNE

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami na regionalnym portalu wsparcia:

personal.kioxia.com/support/