

PRZETWORNICA REDUKTOR NAPIĘCIA DC 24V NA 12V 500W

Opis produktu:

Przetwornica Volt Polska PE-40 to nowoczesne i niezawodne urządzenie, które skutecznie obniża napięcie w instalacjach samochodowych z 24V na 12V. Dzięki niskiemu poziomowi zakłóceń i stabilnemu napięciu wyjściowemu jest idealnym rozwiązaniem do zasilania różnych odbiorników samochodowych. Urządzenie zostało wyposażone w szereg zabezpieczeń przepięciowych, co sprawia, że jest bezpieczne w użyciu i wszechstronne w zastosowaniach, takich jak lodówki samochodowe czy ogrzewania Webasto.

The logo for VOLT POLSKA features the word "VOLT" in a large, blue, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a green power button symbol. Below "VOLT", the word "POLSKA" is written in a smaller, blue, sans-serif font.

Dlaczego to świetny wybór?

- Bardzo niski poziom zakłóceń
- Stabilne napięcie wyjściowe
- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia przepięciowe
- Wysoka wydajność prądowa
- Kompatybilność z różnymi urządzeniami
- Wysoka jakość wykonania

Cechy produktu:

Prąd wyjściowy ciągły	30A
Maks. prąd wyjściowy chwilowy	40A
Zakres napięcia wejściowego	15-30V
Zakres napięcia wyjściowego	12-14V
Zabezpieczenie nadnapięciowe	30-33V
Zabezpieczenie podnapięciowe	18-21V
Temperatura pracy	-25 do +55°C
Wymiary	210x88x50mm