

specyfikacja	zakres	UT61B+/UT161B	UT61D+/UT161D	UT61E+/UT161E
certyfikaty (tylko seria UT161)	CE/RoHS/cETLus			
oceny bezpieczeństwa	CAT III 1000V/CAT IV 600V			
napięcie AC	1000V	$\pm(1\% + 3)$	$\pm(1\% + 3)$	$\pm(0,8\% + 10)$
napięcie DC	1000V	$\pm(0,5\% + 3)$	$\pm(0,5\% + 3)$	$\pm(0,05\% + 5)$
prąd AC	10 A	$\pm(1,2\% + 5)$		
	20A		$\pm(1,2\% + 5)$	$\pm(0,8\% + 10)$
prąd DC	10 A	$\pm(1\% + 2)$		
	20A		$\pm(1\% + 2)$	$\pm(0,5\% + 10)$
rezystancja	60M Ω	$\pm(1\% + 2)$	$\pm(1\% + 2)$	
	220M Ω			$\pm(0,5\% + 10)$
pojemność	60mF	$\pm(3\% + 5)$	$\pm(3\% + 5)$	
	220mF			$\pm(3\% + 5)$
częstotliwość	10 MHz	$\pm(0,1\% + 4)$	$\pm(0,1\% + 4)$	
	220 MHz			$\pm(0,01\% + 5)$
współczynnik wypełnienia	0,1% ~ 99,9%	$\pm(2\% + 5)$	$\pm(2\% + 5)$	$\pm(2\% + 5)$
temperatura	-40 °C ~ 1000 °C		$\pm(1\% + 3)$	
	-40°F~1832°F		$\pm(1\% + 6)$	
maksymalne wskazanie		6000	6000	22000
pasmo AC		40Hz~500Hz	40Hz~1kHz	40~10kHz
LPF ACV				√
LoZ ACV			√	
ACV+DCV				√
transystor hFE				√
Peak Hold			√	√
analogowy bargraf		31	31	46

ogólna charakterystyka				
zasilanie	bateria 1,5 V R03 x 4szt.			
waga	350g			
wymiary	190mm x 90mm x 50mm			
wyposażenie	Bateria, połączane przewody pomiarowe, kabel USB, sonda temperatury (UT61D+/161D), gniazdo uniwersalne (UT61E+/161E), Instrukcja w języku angielskim			
opakowanie	Pudełko prezentowe, płócienna torba			
wyposażenie opcjonalne	Moduł Bluetooth / aplikacja3			