

Instrukcja obsługi

Podstuch GSM N9+

Model: GSM N9+

Spis treści

1. [Opis produktu](#)
 2. [Zawartość opakowania](#)
 3. [Szybki start](#)
 4. [Komendy SMS](#)
 5. [Specyfikacja techniczna](#)
 6. [Ładowanie i czas pracy](#)
 7. [Wymagania dotyczące karty SIM](#)
 8. [Informacja o numerach IMEI](#)
 9. [Najczęstsze pytania \(FAQ\)](#)
 10. [Uwagi prawne](#)
-

Opis produktu

Podstuch **GSM N9+** to kompaktowe urządzenie pozwalające na zdalny odsłuch otoczenia przy użyciu sieci GSM. Wystarczy włożyć kartę SIM, aby moduł był gotowy do pracy.

Urządzenie oferuje dwie główne funkcje:

1. **Połączenie zwrotne** – zadzwoń na numer karty SIM w podstuchu, a natychmiast usłyszysz dźwięki z pomieszczenia (zasięg mikrofonu do 5 m).
 2. **Aktywacja głosowa** – gdy mikrofon wykryje dźwięk ≥ 45 dB, moduł sam oddzwoni na Twój telefon.
-

Zawartość opakowania

Element	Ilość
Moduł podsłuchu GSM N9+	1 szt.
Przewód USB (ładowanie)	1 szt.
Instrukcja obsługi (PL)	1 szt.

Szybki start

1. **Naładuj urządzenie** (patrz sekcja [Ładowanie](#)).
2. **Przygotuj kartę SIM**
 - Usuń kod PIN (menu telefonu → Zabezpieczenia → Blokada PIN → Wyłącz).
 - Dezaktywuj pocztę głosową (voice mail).
3. Wsuń **nano-SIM** do gniazda (kontakty skierowane do góry).
4. Urządzenie automatycznie się uruchomi – po ~30 s będzie gotowe do pracy.
5. Zadzwoń na numer karty SIM, aby sprawdzić odsłuch.

Komendy SMS

Komenda	Treść SMS	Odpowiedź zwrotna*	Działanie
Włącz mikrofon	1111	OK, Mic On (ang. <i>mikrofon włączony</i>)	Aktywuje mikrofon i oddzwanianie
Wyłącz mikrofon	0000	OK, Mic Off (ang. <i>mikrofon wyłączony</i>)	Dezaktywuje mikrofon i oddzwanianie

*Odpowiedź przychodzi w formie SMS w ciągu kilkunastu sekund.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Sieć GSM	850/900/1800/1900 MHz
Bateria	450 mAh · Li-ion (ładowalna)
Zasięg mikrofonu	5 – 7 m (promień)
Czas pracy ciągłej	~5 h
Czas czuwania (Voice Control On)	2 – 3 dni
Czas czuwania (Voice Control Off)	10 – 12 dni
Obudowa	Plastik formowany, czarna
Wymiary / waga	44 × 33 × 13 mm / 20 g

Ładowanie i czas pracy

1. Podłącz przewód USB do urządzenia, a drugi koniec do ładowarki 5 V / 1 A lub portu USB komputera.
2. Pełne ładowanie trwa ok. **2 h** i wystarcza na:
 - **5 h** ciągłego nasłuchu, **lub**
 - do **12 dni** w trybie czuwania (mikrofon wyłączony).
3. Podczas ładowania dioda LED miga na czerwono; gdy świeci ciągłym światłem – bateria jest pełna.

Wymagania dotyczące karty SIM

- **Bez kodu PIN** – zablokowana karta uniemożliwi start urządzenia.

- Karty **Vodafone**, większość operatorów z **USA, Kanady, Australii** działają poprawnie.
- W UK: karta **O2** z aktywnym PIN nie działa; **Vodafone** (bez PIN) działa poprawnie.
- Zalecamy kartę **pre-paid** (na kartę) z dezaktywowaną pocztą głosową.

Informacja o numerach IMEI

W przypadku eksportu do **Indii, Turcji** i niektórych innych krajów może być wymagane wcześniejsze **zarejestrowanie numeru IMEI**.

Brak rejestracji może skutkować blokadą urządzenia po ~3 miesiącach.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Pytanie	Odpowiedź
Nie otrzymuję odpowiedzi na SMS. Co robić?	Sprawdź, czy karta SIM jest aktywna, ma środki na koncie i jest bez PIN .
Urządzenie szybko się rozładowuje.	Wyłącz aktywację głosową (0000), gdy nie jest potrzebna.
Czy urządzenie obsługuje sieci LTE/4G?	Nie. Działa wyłącznie w sieciach 2G GSM .
Jak przywrócić ustawienia domyślne?	Wymij kartę SIM, odczekaj 30 s, włóż ponownie.

Uwagi prawne

Podstęp bez zgody nagrywanych osób może być **nielegalny**.

Przed użyciem sprawdź obowiązujące przepisy w Twoim kraju.

Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z prawem zastosowanie urządzenia.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**

