

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/rb-55-miernik-universalny-p-7880.html>

RB-55 miernik uniwersalny

Cena	54,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RB-55
Kod producenta	MIE-RB-55
Kod EAN	5901890059022
Producent	Rebel Tools

Opis produktu

RB-55 miernik uniwersalny

Miernik uniwersalny REBEL RB-55 umożliwiający wykonanie pomiaru: napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, prądu DC, rezystancji oraz pojemności. Urządzenie posiada również tester ciągłości oraz tester diod. Przenośne, poręczne urządzenie idealnie nadające się dla elektroników amatorów oraz hobbystów. Miernik posiada manualnie ustawiany zakres pomiarowy oraz funkcję automatycznego wyłączenia po 15 minutach bezczynności. Dodatkowo miernik oferuje możliwość zamrożenia wskazania na wyświetlaczu za pomocą jednego przycisku funkcyjnego. Złącze tranzystorowe umożliwiające dokonywanie testu tranzystorów hFE. Miernik ma także rozkładaną podstawkę umożliwiającą jego postawienie oraz wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.

dane techniczne:

- miernik uniwersalny typu multimetr cyfrowy RB-55
- producent: REBEL
- model RB-55
- napięcie DC: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V
- napięcie AC: 200mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V
- natężenie prądu DC: 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A
- natężenie prądu AC: 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A
- rezystancja: 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2 MOhm, 20 MOhm, 200 MOhm
- pojemność: 20 nF, 200 nF, 2 µF, 20 µF, 200 µF
- test diod
- test tranzystorów hFE
- sprawdzanie ciągłości obwodu
- automatyczne wyłączenie po 15 minutach bezczynności
- Data HOLD – zamrożenie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- ręczna zmiana zakresu pomiarowego - manual
- złącze do testowania tranzystorów
- bezpiecznik 500mA/250V na zakresie mA,
bezpiecznik 2A/250V na zakresie 2A,
na zakresie 20A brak bezpiecznika
- rozkładana podstawka
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

- częstotliwość próbkowania: 2 razy/s
- maksymalny odczyt: 1999
- rozmiar wyświetlacza: 60 x 31mm
- temperatura pracy: 0°C - 40°C przy wilgotności
- zasilanie: bateria 9V
- wymiary: 190 x 90 x 31 mm
- waga: 272g

Uwaga! Podczas pomiaru pojemności odłączyć źródło zasilania oraz rozładować kondensator.
instrukcja obsługi miernika RB-55

zestaw zawiera:

- miernik RB55
- przewody pomiarowe
- oryginalny karton z kolorową grafiką

specyfikacja RB55 miernik uniwersalny typu multimetr:

	Zakresy	Rozdzielczość
pomiar napięcia DC	200mV	0.1uV
	2V	1mV
	20V	10mV
	200V	100mV
	1000V	1V
pomiar napięcia AC	200mV	0.1uV
	2V	1mV
	20V	10mV
	200V	100mV
	750V	1V
pomiar prądu DC	20uA	10nA
	200uA	100nA
	2000uA	1uA
	20mA	10uA
	200mA	100uA
	2A	1mA
	20A	10mA
pomiar prądu AC	20uA	10nA
	200uA	100nA
	2000uA	1uA
	20mA	10uA
	200mA	100uA
	2A	1mA
	20A	10mA
pomiar rezystancji	200Q	0.1Q

	2kΩ		10
	20kΩ		100
	200kΩ		1000
	2MΩ		10000
	20MΩ		100000
	200MΩ		1000000
	2nF		100000000
	20nF		1000000000
	200nF		10000000000
	2uF		100000000000
Pomiary pojemności	20uF		1000000000000
	200uF		10000000000000
	Pomiary		
	ciężkość	TAK	
diody	TAK		
automatyczne wyłączenie	TAK		
test tranzystorów	TAK		
test HOLD	TAK		