



Agregat prądotwórczy F 4001 iSE

Nr art. 33399



Charakterystyka

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Stabilizacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$
- Ultra cichy 91 dB(A)
- Tylko 45 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów F 4001 iSE w jeden zespół prądotwórczy
- Funkcja ładowania akumulatora
- Rozruch elektryczny

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	3,5 kW
Moc znamionowa	3,2 kW
Prąd znamionowy	13,9 A
Silnik	Rato
Model	R 210 D-Vi
Pojemność	212 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,5 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	8,3 L
Spalanie (moc 50 / 100 %)	0,98 / 1,67 L / h
Hałas Lwa	91 dB(A)
Waga	45 kg
Długość	590mm
Szerokość	456 mm
Wysokość	511 mm

Wyposażenie standardowe

- 2 gniazda 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju
- Zestaw transportowy
- Akumulator rozruchowy

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Adapter do węża spalin Nr art. 37087
- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przewody do łączenia dwóch agregatów F 4001 iSE Nr art. 33398
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 33635

Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/UE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej