



TRE301



Buton cu montare pe perete, radio, KNX

Arhitectura

Numar de taste	1
Tip de montaj	Aparent

Funcții

- Funcții suplimentare ETS: +6 scene, mod funcționare pornit/oprit, 1 buton control sus/jos, întrerupător cu revenire, 2 alarme, display stare
- ? ??????? ?????? ? ?????????? ??????????
- funcții quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare ora, buton, contact NO

Comenzi și indicatori

- zone de operare configurabile
cu una sau doua zone
- cu buton de configurare

Conectivitate

Protocol radio	Radio KNX
Categorie destinatar	2
- 1 intrare binara pentru contacte fara potential	

Curent electric

Numarul circuitelor electrice de intrare	1
--	---

Frecvența

Frecvența de transfer	868 MHz
Frecvența transmisie radio	868,3 MHz

Lungime

Lungimea max. a cablurilor catre butoane	3 m
--	-----

Putere

- cerinta intrinseca de energie scazuta

Rezistenta

Ciclul de functionare al transmitatorului 1 %

Suprafata de acoperire

Raza max. de actiune max. 30 m (cladire) / 100 m (în aer liber)

Baterie

Durata de viata a bateriei [ani] ~ 5
- 2 baterii litiu 3 V: CR 2430

Materiale

Culoare RAL RAL 9010 - alb pur
Culoare alb polar

Dimensiuni

Înaltimea produsului instalat 76 mm
Latime produsului instalat 49 mm

Control LED

- configurare LED ;

Montare

Tip de montaj Aparent
- ??? ????????????? ? ????????????????? ?????? ;

Conexiune

- integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafata, în sistem KNX TP

Cablu

Lungime cablu binar max 3 m

Setari

- configurare rapida prin intermediul butoanelor si a display-ului LED

Echipament

Numar canale radio 2
Numar link rapid max. 20 transmitatori/receptori
Inscriptionare Nu

Protectie

Tip de protectie IP	IP55
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-20 to 70 °C
---------------------------	--------------
