



Telecomanda radio KNX, 4 taste, 4 canale

TU404



Arhitectura

Numar de taste	4
Tip de montaj	altele

Functii

- Functii suplimentare ETS: +6 scene, mod functionare pornit/oprit, întrerupator cu revenire, display stare, valoare de diminuare
- ? ??????? ????? ? ????????? ?????????
- functii quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare ora, buton, contact NO, memorare

Comenzi si indicatori

- cu buton de configurare ;

Conectivitate

Protocol radio	Radio KNX
Modulator AM/FM	FM
Categorie destinatari	2

Frecventa

Frecventa de transfer	868 MHz
Frecventa transmisie radio	868,3 MHz

Putere

Putere transmisie radio	< 10 mW
-------------------------	---------

- cerinta intrinseca de energie scazuta

Rezistenta

Ciclul de functionare al transmitatorului	1 %
---	-----

Suprafata de acoperire

Raza max. de actiune	max. 30 m (cladire) / 100 m (în aer liber)
----------------------	--

Baterie

Durata de viata a bateriei [ani]	~ 5
Asigurarea alimentarii la întreruperea retelei	5 ani
- 2 baterii litiu 3 V: CR 2430	

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	15,8 mm
Înăltimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	46,5 mm
Dimensiuni (Lxlxi)	83 x 46,5 x 15,8 mm

Control LED

- configurare LED ;

Conexiune

- integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafata, în sistem KNX TP

Echipament

Numar canale radio	4
--------------------	---

Utilizare

- cu port eticheta

Protectie

Tip de protectie IP	IP50
- cu cheie	

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 45 °C
-------------------	-----------