



TU406



## Telecomanda radio KNX, 6 taste, 6 canale

### Arhitectura

Numar de taste	6
Tip de montaj	altele

### Functii

- Functii suplimentare ETS: +6 scene, mod functionare pornit/oprit, întrerupator cu revenire, display stare, valoare de diminuare
- ? ??????? ?????? ? ????????? ?????????
- functii quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare ora, buton, contact NO, memorare

### Comenzi si indicatori

- cu buton de configurare

### Conectivitate

Protocol radio	Radio KNX
Modulator AM/FM	FM
Categorie destinatar	2

### Frecventa

Frecventa de transfer	868 MHz
Frecventa transmisie radio	868,3 MHz

### Putere

Putere transmisie radio	< 10 mW
-------------------------	---------

- cerinta intrinseca de energie scazuta

### Rezistenta

Ciclul de functionare al transmitatorului	1 %
---	-----

#### Suprafata de acoperire

Raza max. de actiune	max. 30 m (cladire) / 100 m (în aer liber)
----------------------	--

#### Baterie

Durata de viata a bateriei [ani]	~ 5
Asigurarea alimentarii la întreruperea rețelei	5 ani
- 2 baterii litiu 3 V: CR 2430	

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	16 mm
Înălțimea produsului instalat	133,6 mm
Latime produsului instalat	50,2 mm
Dimensiuni (Lxlxi)	133,6 x 50,2 x 16 mm

#### Control LED

- configurare LED ;

#### Conexiune

- integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafata, în sistem KNX TP

#### Echipament

Numar canale radio	6
--------------------	---

#### Utilizare

- cu port eticheta

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP30
---------------------	------

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	0 45 °C
-------------------	---------