

# Mounting instructions

## Montageanleitung



Englisch  
Deutsch  
908957

1


Strip cable to approx. 40mm.  
Optional: Sheath removal tool  
Part Nr.: CZABIBL1



Den Kabelmantel ca. 40mm  
absätzen.  
Optional: Abmantelwerkzeug  
Art.Nr.: CZABIBL1

2


Remove about 40mm of the  
plastic sheath and prepare wires  
by untwisting pairs.



Kabelmantel auf ca. 40mm  
absätzen, Adernpaare vorsortie-  
ren und entdrillen.

3

Wire manager with map color  
code according to TIA/EIA 568  
Versions A and B.



Wiremanager mit Farbcode nach  
TIA/EIA 568 Version A und B.

4



Insert the wires into the wire  
manager according to the wire  
map label.

Adern in den Wiremanager  
entsprechend Farbcode ein-  
führen.


5



Trim the wires flush with the wire  
manager.

Adern mit einem watenfreien  
Seitenschneider bündig kürzen.

6



Assembled wires in the wire  
manager.

Konfektioniertes Kabel im Wire-  
manager.


7



Open cover.

Modul öffnen.

8



1- Insert wire manager into jack  
and press to fit by using a pliers.  
2- Close cover.

1- Wiremanager in das Modul  
einsetzen und mit Parallelver-  
presszange in das Modul ein-  
drücken.  
2- Klappe schließen.

9



Fit a cable tie for strain relief and  
cut off the excess length.

Kabelbinder zur Zugentlastung  
anbringen und Überlänge  
entsprechend abschneiden.

10



A fully assembled module.

Fertig konfektioniertes Modul.



**EasyLan**<sup>®</sup>  
...for a better connectivity