




USB Charging Socket User Manual

654634

ASSEMBLY TYPE

Carry out the wire connections in compliance with the wiring diagram. Wire connection is screw connector type. Maximum 2.5mm² conductor must be installed. Multiple or single wire conductors can also be installed. Connecting Terminal should be mounted as pointing down.
The claw screws (4) should be loosened and inserted the mechanism (5) into the case. Fasten the mechanism (5) into the case by tightening the claw screws (4) in a proportional way. Place the frame (5) and USB charging socket cover (2) on the fixed mechanism (5) and tighten the cover screw (1) with a suitable screwdriver and complete the assembly.



- 1 Cover screw
- 2 Cover
- 3 Frame
- 4 Claw screw
- 5 Mechanism

1

CONNECTION DIAGRAM




Figure (1)

2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

OUTPUTS	INPUT VOLTAGE	OUTPUT VOLTAGE	TOTAL OUTPUT CURRENT	OPERATING TEMPERATURE
2 x USB type A	230V AC ± 10% 50Hz	5V DC ± 5%	2 A	+10°C ~ +40°C

⚠ ATTENTION

- The USB charging station is only used for charging purposes. It does not exchange any data.
- The USB charging socket is not suitable for use with products that are charged by over 2A current.
- The total drawn current from both outputs must not exceed 2A.
- Product must be placed in an enclosure with minimum 43 mm depth.

OPERATING PRINCIPLE

- Connect and charge the product to the USB charging outputs with USB connecting cable.

3

⚠ WARRANTY CONDITIONS

- Warranty period starts at the delivery date of the product and it is 2 years.
- Warranty covers the malfunctions likely to occur due to the manufacturing defects of the product and within the warranty period.
- The product including all of its parts under warranty as a whole. If the product turns out to be defective, the consumer can use one of the following rights stipulated in Article 11 of Consumer Protection Law no. 6502:
a- Withdrawal from the contract
b- Demanding discount from sales fee
c- Demanding free repair
d- Demanding the replacement of the sold one with a fungible one free from defects.
- In case the consumer chooses the right of free repair among those rights, the dealer is obliged to repair the product or have the product repaired without charging any fee under the name of repaired part fee, labor cost or for any other reasons. The consumer can also use the right of free repair against the manufacturer or exporter. The dealer, manufacturer and exporter are jointly and severally liable for the usage of the right by the consumer.
- In case the consumer uses the right of free repair and if the product falls within the warranty period again and the maximum period required for the repair is exceeded and
- Authorized service station, dealer, manufacturer or exporter state that it's not possible to repair the product in a report, the consumer can demand the return of the product fee.
- In case the demand is not met, the dealer, manufacturer and exporter shall jointly and severally be held responsible.
- The repair period of the product can not exceed 30 business days and for private automobile and pickup trucks, its 30 business days. The period starts on the notification of the failure on the product to the authorized service station or the dealer within the warranty period and from the date of delivery of the product to the authorized service station out of warranty period. In case of extending the product malfunction within 10 business days, manufacturer or importer is obliged to dedicate another product with similar characteristics to the use of the consumer until the completion of the product repair. In case the product falls within the warranty period, request time is added to the warranty period.
- Design of the product contrary to the rules stipulated in user's manual, consisting out of determined voltage, current and environmental conditions, damage on the cable connection due to the user's fault and failure of the product due to the facts arising from the fire, flood, earthquake, lightning and similar disasters are not under warranty.
- The consumer can apply to the arbitration committee for consumers or the consumer court where the consumer operators are made or in the residential area for the disputes to be occurred regarding the usage of the rights arising from the warranty.
- In case the dealer doesn't provide this certificate of warranty, the consumer can apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of Ministry of Customs and Trade.

4

⚠ WARNING

- Ensure that the power is cut off before the assembly of the products.
- Connection and assembly of the electrical devices should be carried out only by the technical personnel having certificate of competency.
- No responsibility is assumed for the entire of the malfunction, accident and loss arising from the assembly or interference of the persons not having the competency certificate.
- Use dry or slightly damp cloth to clean the buttons, cover and frame of the product. Never use alcohol, cologne, detergent or other similar chemicals for cleaning. Do not perform wet cleaning do not contact the product with water when the product is energized.
- In case the surface to which the product is connected is dyed, store the product by removing its cover and the frames.
- Keep the product away from the damp or wet environment during the transportation and shipping.
- It is intended for indoor use only.

🌿 Environment

We are aware of the contribution of a balanced relation established between human and nature to the sustainable life. Thanks to our continuous innovation and R&D studies, we prefer materials and technologies that are not affecting the environment in a negative way during the production and usage of the products starting from the designing phase. We take necessary measures to use energy and natural sources in a more efficient way.

5




Bedienungsanleitung USB Ladesteckdose

654634

MONTAGEART

Führen Sie den Kabelanschluss dem Anschlussplan entsprechend durch. Kabelanschluss mit Schraubklemme. Es dürfen höchstens Leiter mit 2,5mm² eingesetzt werden, es können Ein- oder Mehrdrähter eingesetzt werden. Es muss so eingebaut werden, dass die Anschlussklemme unten bleibt.
Den Mechanismus (5) durch Lockern der Hakenschrauben (4) in das Gehäuse platzieren. Hakenschrauben (4) gleichmäßig anziehen und Mechanismus (5) im Gehäuse befestigen. Rahmen (5) und Deckel der USB Ladesteckdose (2) auf den befestigten Mechanismus (5) legen, Deckelschraube (1) mit geeignetem Schraubendreher anziehen.



- 1 Deckelschraube
- 2 Deckel
- 3 Rahmen
- 4 Hakenschraube
- 5 Mechanismus

1

SCHALTPLAN




Abbildung (1)

2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSGÄNGE	INGANGSSPANNUNG	AUSGANGSSPANNUNG	GESAMT AUSGANGSTROM	BETRIESTEMPÉRATUR
2 x USB type A	230V AC ± 10% 50Hz	5V DC ± 5%	2 A	+10°C ~ +40°C

⚠ VORSICHT

- USB Ladestation darf nur zum Laden verwendet werden. Ein Datenaustausch findet nicht statt.
- USB Ladesteckdose eignet sich nicht für Produkte, die mit mehr als 2A Strom aufgeladen werden.
- Gesamte Stromaufnahme bei beiden Ausgängen darf 2A nicht überschreiten.
- Das Produkt ist muss in ein Gehäuse mit min. 43 mm Tiefe eingegracht werden.

BETRIEBSPRINZIP

- Das aufzuladende Gerät mit einem USB-Schnittstellenkabel mit der USB Ladesteckdose verbinden und aufladen.

3

🛡 GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garantiezeit beginnt ab dem Lieferdatum und ist für 2 Jahre gültig.
- Die Garantie umfasst die Schäden innerhalb der Garantiezeit, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Sämtliche Teile dieses Produktes liegen im Garantieumfang. Im Fall, dass das Produkt Mängel vorweist, kann der Verbraucher in dem 11 Artikel der Gesetz Nr. 6502 des Verbraucherschutzgesetzes von folgenden Rechten Gebrauch machen:
a- Den Vertrag auflösen
b- Rabatt auf den Verkaufspreis verlangen
c- Eine kostenlose Reparatur beantragen
d- Den Austausch mit einem gleichwertigen Produkt verlangen.
- Sollte der Verbraucher vom Recht der kostenlosen Reparatur Gebrauch machen, ist der Händler verpflichtet ohne eine Vergütung für Arbeitskosten, Ersatzteilekosten oder Kosten unter irgendeinem anderen Namen die Reparatur durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Verbraucher kann von Reparaturkosten gegenüber dem Hersteller oder Importeur machen. Händler, Hersteller und Importeure sind von der Ausübung dieses Rechte gemeinsam verantwortlich.
- Wenn der Verbraucher von seinem Recht auf kostenlose Reparatur Gebrauch macht und das Produkt innerhalb der Garantiezeit nochmals einen Mangel vorweist,
- die Reparatur die maximale Reparaturfrist überschreitet
- Sollte von der autorisierten Servicestelle, dem Händler, dem Hersteller oder Importeur ein Bericht erstellt werden, dass eine Reparatur nicht möglich ist, kann der Verbraucher die Rückzahlung des Produktwerts, einen Rabatt in Höhe des Mängels oder falls möglich den Umtausch mit einem gleichwertigen Produkt ohne Mängel beantragen. Der Händler darf den Antrag des Verbrauchers nicht abschlagen. Von einer Nichterfüllung dieser Forderung halten der Händler, Hersteller und Importeur gesamtverantwortlich.
- Die Reparatur des Guts darf 30 Werkstage, bei PUV und Kleinanlagen 30 Werkstage nicht überschreiten. Diese Dauer beginnt innerhalb der Garantiezeit ab Eingang der Mitteilung bei der autorisierten Servicestelle oder beim Händler, nach der Garantiezeit ab dem Eingang der Mitteilung bei der autorisierten Servicestelle oder beim Händler. Sollte der Mangel der Ware nicht innerhalb 10 Werktagen behoben werden, wird der Hersteller oder Importeur bis zur Beseitigung des Mangels dem Verbraucher ein Produkt mit ähnlichen Eigenschaften zur Verfügung stellen. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit Mängel vorweisen wird die Reparaturdauer der Garantiezeit zugefügt.
- Sollte ein Mangel des Produktes aufgrund einer Mischung der Bedienungsanleitung, der angegebenen Spannung, Strom und Umgebungsbedingungen durch den Verbraucher auftreten und bei Mängel aufgrund von Feuer, Überspannung, Blitzeschlag u.Ä. Kategorien liegt dies nicht im Umfang der Garantieleistung.
- Der Verbraucher kann bei Umständen im Zusammenhang der Nutzung von seinem Garantierecht bei der Verbraucherschlichtstelle oder Verbraucherschlichtgericht in seinem Wohnort aufsuchen.
- Sollte der Händler den Garantieschein nicht aushändigen kann der Verbraucher sich beim Zoll- und Handelsministerium, die Generaldirektion für Verbraucherschutz und Marktüberwachung melden.

4

⚠ WARNING

- Vor der Montage stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgesteckt ist.
- Die Anschlüsse und Montagen von elektrischen Geräten dürfen nur von Personal mit Eignungszertifikat durchgeführt werden.
- Für Mängel, Unfälle und Verluste, die Montagen und Eingriffen von Personen, die nicht im Besitz eines Fähigkeitszeugnisses sind, auf treten wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Die Reinigung des Produkts wie Drehkopf, Abdeckung und Rahmen mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch durchführen. Auf keinen Fall Alkohol, alkoholhaltige Flüssigkeiten u. Ä. Chemikalien verwenden. Während das Produkt am Strom angeschlossen ist, nicht mit einem feuchten Tuch reinigen und die Berührung mit Wasser vermeiden.
- Sollte die Oberfläche, an die das Produkt angeschlossen ist gestrichen werden, bewahren Sie das Produkt zusammen mit Deckel und Rahmen auf.
- Beim Tragen und während des Transports halten Sie das Produkt von feuchten und nassen Umgebungen fern.
- Nur für den Gebrauch im Innenbereich.

🌿 Umwelt

Sind wir uns der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur für nachhaltiges Leben, bewusst. Wir bezogen aufgrund unserer ständigen Innovation und F&E Studien, begonnen bei der Gestaltung bis zur Herstellung und Anwendung, Materialien und Technologien die die Umwelt nicht negativ beeinträchtigen einzusetzen. Wir treffen sämtliche Maßnahmen um die Energie- und Naturquellen so effizient wie möglich zu nutzen.

5

