

PAPUCI DIN CUPRU STANAT

Se utilizeaza pentru conectarea conductoarelor la un surub pe bare de distributie si borne cu surub.

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60702
Material	cupru stanat
Sectiune/tip surub	1.5/M5, 2.5/M6, 4/M6, 4/M8, 6/M8, 6/M10, 6/M6, 10/M6, 10/M8, 10/M10, 16/M6, 16/M8, 16/M10, 25/M6, 25/M8, 25/M10, 35/M6, 35/M8, 35/M10, 35/M12, 50/M6, 50/M8, 50/M10, 50/M12, 50/M13, 70/M8, 70/M10, 70/M12, 95/M8, 95/M10, 95/M13, 95/M14, 120/M10, 120/M12, 120/M13, 120/M16, 150/M10, 150/M12, 150/M13, 150/M16, 185/M12, 185/M17, 240/M17, 300/M17, 300/M20, 400/M17

Instructiuni de montaj:

- Pentru a garanta un contact cat mai bun se vor alege papucii in functie de: sectiunea cablului si marimea surubului de racord.
- Conductoarele se dezizoleaza cat insertia papucului.
- Capul conductorului se introduce in insertia papucului, dupa care se preseaza cu clestele.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Presarea papucului si conectarea se va realiza de un electrician autorizat.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.