



Prezentare generală

Denumire model	APC 5kVA and 6kVA Marine Filter
Include	Ghid de instalare , Componente de montaj , Manual de utilizare
TimP de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Albania , Algeria , Andorra , Angola , Armenia , Australia , Austria , Azerbaidjan , Bahamas , Bahrain , Belarus , Belgia , Benin , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerun , Canada , Republica Centrafricană , Ciad , China , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Coasta de Fildeș , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Egipt , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadelupe , Guineea , Guyana Franceză , Hong Kong , Ungaria , Islanda , India , Indonezia , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Iordania , Kazahstan , Kenya , REPUBLICA COREEA , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malaezia , Mali , Malta , Martinica , Mauritania , Mauritius , Mayotte , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Namibia , Olanda , Noua Zeelandă , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Filipine , Polonia , Portugalia , La Réunion , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Suedia , Elveția , Taiwan , Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Thailanda , Togo , Tunisia , Turcia , Turkmenistan , Insulele Turks și Caicos , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Statele Unite ale Americii , Uzbekistan , Vietnam , INSULELE VIRGINE (STATELE UNITE ALE AMERICII) , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe

Ieșire

Tensiune nominală la ieșire	200V , 208V , 220V , 230V , 240V
Consum de curent total maxim per fază	50 A
Conexiuni de ieșire	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (2) Screw Terminals (Battery Backup)

Intrare

Tensiune nominală de intrare	200V 208V 220V 230V 240V
Frecvență de intrare	45 - 65 Hz
Curent de intrare redus regulat (America de Nord)	50 A
Conexiuni de intrare	Cablu rigid 3 fire
Acceptable Input Voltage	100-240 VAC

Curent maxim de linie per fază	50 A
Curent maxim de intrare per fază	50 A
Capacitate sarcină	6000 VA

Caracteristici fizice

Greutate netă	6.73 kg
Înălțime maximă	44.0 mm
Lățime maximă	483.0 mm
Adâncime maximă	330.0 mm
Greutate de transport	8.27 kg
Înălțime transport	76.0 mm
Lățime de transport	559.0 mm
Adâncime transport	406.0 mm
Culoare	Negru

Ambiental

Mediu de operare	0 - 55 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 %
Înălțime de operare	0-3000 metri
Temperatură de depozitare	-25 - 75 °C
Umiditate relativă depozitare	0 - 95 %
Înălțime depozitare	0-15000 metri

Conformanță

Aprobări reglementare	DNV
Garanție standard	2 ani (defect producător)

Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)