



SY4KEXI nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

! Produc#ie întrerupt#

Prezentare generală

| | |
|---------------------------|---|
| Denumire model | APC Symmetra 4kVA Scalable to 8kVA N+1 220-240V |
| Include | CD cu software , Manual de utilizare |
| Timpe de livrare standard | De obicei în stoc |
| Distribuire produs | Afganistan , Albania , Algeria , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua și Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaidjan , Bahrain , Bangladesh , Barbados , Belarus , Belgia , Belize , Benin , Bhutan , Bolivia , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Brazilia , Brunei , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Insulele Cayman , Republica Centrafricană , Ciad , Chile , China , Columbia , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Insulele Cook , Costa Rica , Coasta de Fildes , Croația , Cuba , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Republica Dominicană , Timorul de Est , Ecuador , Egipt , El Salvador , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Insulele Falkland (Insulele Malvine) , Fiji , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guatemala , Guineea , Guyana , Honduras , Hong Kong , Ungaria , Islanda , India , Indonezia , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Iordania , Kazahstan , Kenya , REPUBLICA COREEA , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Malawi , Malaezia , Mali , Malta , Mauritania , Mexic , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Uniunea Myanmar , Namibia , Nepal , Olanda , Antilele Olandeze , Noua Zeelandă , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Panama , Papua Noua Guinee , Paraguay , Peru , Filipine , Polonia , Portugalia , Puerto Rico , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Suedia , Elveția , Taiwan , Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Thailanda , Togo , Trinidad și Tobago , Turcia , Turkmenistan , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Vietnam , INSULELE VIRGINE (STATELE UNITE ALE AMERICII) , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe |

Ieșire

| | |
|---|---|
| Capacitate putere de ieșire | 2800 Wați / 4000 VA |
| Putere max. configurabilă (wați) | 5600 Wați / 8000 VA |
| Tensiune nominală la ieșire | 230V |
| Notă tensiune de ieșire | Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240 |
| Distorsiune tensiune de ieșire | Sub 5% la capacitate maximă |
| Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea) | 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal |
| Alte tensiuni de ieșire | 220, 240V |
| Factor de vârf | până la 5 : 1 |
| Factor de vârf | Online cu dublă conversie |
| Tip formă de undă | Undă sinusoidală |

| | |
|---------------------|--|
| Conexiuni de ieșire | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Derivație | Bypass intern (automat și manual) |

Intrare

| | |
|---|---------------------------------|
| Tensiune nominală de intrare | 230V |
| Frecvență de intrare | 45 - 65 Hz (detectare automată) |
| Conexiuni de intrare | Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) |
| Interval tensiune de intrare pentru operații principale | 155 - 276 V |
| Alte tensiuni la intrare | 220 , 240 |

Durată de funcționare baterii &

| | |
|---------------------------|---|
| Tip de acumulator | Baterie cu plăci de plumb și acid, etanșată, care nu necesită întreținere, cu electrolit suspendat: etanș |
| Module baterie incluse | 1 |
| Battery Slots Empty | 1 |
| Timp de reîncărcare tipic | 2.5 oră(ore) |
| Replacement Battery | SYBATT |

Management comunicații &

| | |
|--|--|
| Port(Uri) interfață | DB-9 RS-232 , RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management |
| Calitate interfață SmartSlot™ disponibilă | 3 |
| Carduri SmartSlot™ preinstalate | AP9617 |
| Panou de comandă | Consolă de comandă și stare LCD multifuncțional |
| Alarmă sonoră | Alarmă când funcționează pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată: întâzieri configurabile |
| Întrerupere de urgență a alimentării (EPO) | Yes |

Caracteristici fizice

| | |
|-----------------------|----------|
| Înălțime maximă | 787.0 mm |
| Lățime maximă | 610.0 mm |
| Adâncime maximă | 686.0 mm |
| Greutate netă | 124.0 kg |
| Greutate de transport | 166.5 kg |
| Culoare | Bej |

Ambiental

| | |
|---|---------------|
| Mediu de operare | 0 - 40 °C |
| Umiditate relativă de funcționare | 0 - 95 % |
| Înălțime de operare | 0-3000 metri |
| Temperatură de depozitare | -15 - 45 °C |
| Umiditate relativă depozitare | 0 - 95 % |
| Înălțime depozitare | 0-15000 metri |
| Zgomot sonor la 1 metru de suprafața unității | 62.000 dB |
| Pierdere termică online | 860.000 BTU/h |

Conformanță

| | |
|-----------------------|---|
| Aprobări reglementare | C-tick , CE , EN 50091-2 , VDE |
| Garanție standard | 2 ani reparații sau înlocuire , garanții extinse opționale disponibile , disponibile garanții opționale, pe loc |