



### Prezentare generală

Descriere	O soluție de protecție a alimentării cu performanțe înalte, trifazică, modulară, scalabilă, cu cea mai bună eficiență din domeniu, capacitate și performanțe pentru centrele de date medii și mari și mediile de misiune critică.
Denumire model	Symmetra PX 125kW Scalable to 500kW with Maintenance Bypass and Distribution, No Batteries
Include	Serviciu asamblare , Ghid de instalare , Placă de gestionare rețea , Serviciu de pornire , Manual de utilizare
Distribuire produs	Afganistan , Albania , Algeria , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua și Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaidjan , Bahamas , Bahrain , Bangladesh , Barbados , Belarus , Belgia , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivia , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Brazilia , Brunei , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Canada , Insulele Cayman , Republica Centraficană , Ciad , Chile , China , Columbia , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Insulele Cook , Costa Rica , Coasta de Fildeș , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Dominica , Republica Dominicană , Timorul de Est , Ecuador , Egipt , El Salvador , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Insulele Falkland (Insulele Malvine) , Fiji , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Grenada , Guadalupe , Guatemala , Guineea , Guyana , Guyana Franceză , Haiti , Honduras , Hong Kong , Ungaria , Islanda , India , Indonezia , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Iordania , Kazahstan , Kenya , REPUBLICA COREEA , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malaezia , Mali , Malta , Martinica , Mauritania , Mauritius , Mayotte , Mexic , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Uniunea Myanmar , Namibia , Nepal , Olanda , Antilele Olandeze , Noua Zeelandă , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Panama , Papua Noua Guinee , Paraguay , Peru , Filipine , Polonia , Portugalia , Puerto Rico , La Réunion , România , Federația Rusă , Rwanda , SFÂNTUL CRISTOFOR ȘI NEVIS , SFÂNTA LUCIA , SFÂNTUL VICENȚIU ȘI GRENADINE , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Suedia , Elveția , Taiwan , Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Thailanda , Togo , Trinidad și Tobago , Tunisia , Turcia , Turkmenistan , Insulele Turks și Caicos , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Statele Unite ale Americii , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Vietnam , INSULELE VIRGINE (STATELE UNITE ALE AMERICII) , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe

### General

Toleranță tensiune de derivație	+/-10% setabil de la +/-4/6/8 și 10%
---------------------------------	--------------------------------------

### Ieșire

Capacitate putere de ieșire	125.0 KW / 125.0 kVA
Putere max. configurabilă (wați)	500.0 KW / 500.0 kVA
Tensiune nominală la ieșire	400 3 Faz , 480 3 faze

Distorsiune tensiune de ieșire	Sub 2%
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50 Hz , 60 Hz
Alte tensiuni de ieșire	415V
Alte tensiuni de ieșire	Online cu dublă conversie
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
Conexiuni de ieșire	(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
Toleranță tensiune de ieșire	+/-1% statică și +/- 5% la 100% treaptă sarcină
Tensiune de ieșire THD	< 2% sarcină liniară și < 3% sarcină neliniară
Funcționare la suprasarcină	10 minute la 125% și 60 secunde la 150%
Derivație	Bypass de întreținere încorporat , Bypass static încorporat

## Intrare

Tensiune nominală de intrare	400 3 Faz 480 3 faze
Frecvență de intrare	40 - 70 Hz (detectare automată)
Conexiuni de intrare	Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operații principale	408 - 552 (480) V
Alte tensiuni la intrare	415
Rezistență maximă la scurtcircuit (Icw)	50.0
Distorsiune armonică totală de intrare	Sub 5% pentru capacitate maximă
Tip de protecție necesară la intrare	Întreprător cu 3 poli

## Durată de funcționare baterii &

Eficiență în funcționarea bateriei	96.00 %
------------------------------------	---------

## Management comunicații &

Calitate interfață SmartSlot™ disponibilă	1
Carduri SmartSlot™ preinstalate	AP9635
Panou de comandă	Interfață utilizator cu ecran tactil LCD
Înterupere de urgență a alimentării (EPO)	Opțional

## Caracteristici fizice

Înălțime maximă	1991.0 mm
Lățime maximă	2200.0 mm
Adâncime maximă	1070.0 mm
Greutate netă	1499.0 kg
Greutate de transport	1686.0 kg
Înălțime transport	2150.0 mm
Lățime de transport	1870.0 mm
Adâncime transport	1270.0 mm
Culoare	Negru

## Ambiental

Mediu de operare	0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 %
Înălțime de operare	0-999.9 metri
Temperatură de depozitare	-30 - 70 °C
Umiditate relativă depozitare	0 - 95 %

Înălțime depozitare	0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafața unității	54.000 dB
Pierdere termică online	19427.000 BTU/h
Clasă de protecție	IP 20 , NEMA 1

### Conformanță

Aprobări reglementare	CSA C22.2 Nr. 107.3-05 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , OSHPD , UL 1778 , UL 60950-1 , Listat UL , Listat cUL
Garanție standard	1 an reparații sau înlocuire pe loc cu pornire autorizată din fabrică