

Fișă tehnică produs

Caracteristici

LJ8K09Q7

Cutie Echip. Pornire 2 Sensuri - Tesys Lj8-K -
Bobina 380 V C.A.



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LJ
Nume scurt al dispozitivului	LJ8K
Tip produs sau componenta	Enclosed DOL reversing starter
Domeniul de aplicare al aparatului	Safety
Categorie de utilizare	AC-3
Compoziție dispozitiv	Înteruptor comandat separat Reversing contactor Control transformer
[Ie] curent nominal de utilizare	9 A AC-3
[Uc] control circuit voltage	24 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control	Buton stop negru O Selector switch 2 positions start negru I-II Mushroom head push-button emergency stop rosu

Suplimentare

Numarul intrarii de cablu	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
Lățime	175 mm
Înălțime	165 mm
Adâncime	146 mm

Mediu

Standarde	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Material	Policarbonat
Grad de protecție IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529 (pentru carcasa)
Grad de protecție IK	IK07 conformitate cu SR EN 60529
Caracteristica de mediu	Mediu standard

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
--------------------	----------------------------------

Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------