

OMEGA FLEX

Radiocommande

télécommande pour lecteur mural OMEGA FLEX /
Transpondeur passif 13,56 MHz Mifare



OMEGA FLEX Radiocommande

Caractéristiques techniques

Référence	Radiocommande
OMEGA FLEX Radiocommande	Télécommande pour lecteur mural ; Transpondeur intégré actif 868 MHz et transpondeur passif 13,56 MHz pour Mifare Classic 1k/4k et tous les supports ISO 14443, DESFire EV1 ainsi que LEGIC prime, advant
Dimensions	largeur/longueur : env. 34 × 58 mm, hauteur : env. 14 mm
Distance de lecture	min. 5 mètres. Env. 10 mm pour l'utilisation en transpondeur passif
Fréquence de communication	868 MHz/13,56 MHz
Transfert de données crypté	128 Bit/AES
Valeurs de connexion	Pile : 3,0 V; modèle CR 2032
Durée de vie de la clé	10 ans
Durée de vie de la pile (à 20 °C)	jusqu'à 12 000 fermetures. Mode veille : pas de consommation de courant
Températures autorisées	0 °C à +50 °C
Humidité de l'air	0 ... 95 % RH, sans condensation
Conditions ambiantes non favorables	A ne pas utiliser en atmosphère corrosive (chlore, ammoniaque, eau de chaux)
Test CE	EN 300 220-1; EN 300 220-2; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 60950-1; EN 62479

Informations concernant la commande

Nombre	Référence	Désignation	Système de fermeture mécanique CES