

Fordelerboks

til BioTag Office fingeraftrykslæser

BioTag Office er programmeret til Wiegand udgang D0 og D1.

(Kan ændres til at opererer som en Åben kollektor)

Med relæ, 12 V DC, sabotage kontakt (C, NO, NC). Skal kun bruges til Åben kollektor.

Med kontakt / Jumper til RESET.

Boks dimensioner (H x B x D) 88,5 x 65 x 31 mm.

Klemme	Fingeraftrykslæser (Art. nr. 460194)		Funktion	Notat	Notat
1	Rød	+ 12 V			
2	Sort	GND			
3	Grøn	Slet alle	Slet alle, RESET	Arbejder på 3,3 V	
4	Hvid	Tilmeld	Tilmeld med Masterfinger	Arbejder på 3,3 V	
5	Gul	Slet med Masterfinger	Slet burger med Masterfinger	Arbejder på 3,3 V	
6	Brun	Ext. Summer	Ekstern summer	0 V aktiv	
7	Lyserød	Ext. rød LED	Ekstern rød LED	0 V aktiv	
8	Turkis	Ext. grøn LED	Ekstern grøn LED	0 V aktiv	
9	Valgfri indgang til relæ	Åben kollektor udgang	(Åben kollektor) (500 mA, direkte, 0 V aktiv)	Styrbar relæ	
10				NC*	*med relæ
11				C*	*med relæ
12				NO*	*med relæ
17	Grå	Wiegand	D0	Kan ændres til en åben kollektor Udgang	
18	Lilla	Wiegand	D1		
19	Blå	RS485 (A)			
20	Orange	RS485 (B)			