DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT4159

Interruptor automático termomagnético

60 A
Corriente

2
Polos

120/240 V
Voltaje

10 kA
Corte

Breaker bipolar L7 de 60 A

Protege con dos polos un circuito de 60 A en tableros de 120/240 V



Breaker de 2 polos de la serie L7, con corriente nominal de 60 A y curva C (C60), para proteger circuitos de 240 V o cargas que requieren desconectar las dos fases a la vez.

Los dos polos van unidos por una palanca común negra, de modo que se conectan y desconectan juntos. Tiene capacidad de corte de 10 kA, un indicador verde por polo, «Terminal de carga» impreso en el frente y sello RETIE.

ESPECIFICACIONES

SERIE **L7**	NÚMERO DE POLOS **2 (bipolar)**
CORRIENTE NOMINAL **60 A**	CURVA DE DISPARO **C (C60)**
VOLTAJE **120/240 V**	CAPACIDAD DE CORTE **10 kA**
ACCIONAMIENTO **Palanca común para los dos polos**	CERTIFICACIÓN **Sello RETIE**

INCLUYE

- 1 breaker bipolar

FICHA TÉCNICA

HT4159

USOS

- Protección de circuitos de 240 V o de dos fases en tableros de distribución residenciales, comerciales y de obra
- Protección de un circuito individual de 60 A

RECOMENDACIONES

- Desenergiza el tablero antes de instalar o cambiar el breaker.
- Selecciona la corriente según el calibre del conductor del circuito.
- La instalación debe hacerla personal calificado, conforme al RETIE.