DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT60140

Interruptor automático termomagnético

20 A
Corriente

1
Polos

120-415 V~
Tensión

6 kA
Ruptura

6 973653 172667

Mini breaker 1 polo 20 A

Protege el circuito contra sobrecargas y cortocircuitos en tableros de distribución



Mini breaker monopolar modelo BA47-19 de 20 A, curva C, para proteger circuitos de iluminación, tomas y cargas generales en tableros de distribución.

Trabaja de 120 a 415 V en corriente alterna, a 50/60 Hz, y está fabricado según la norma IEC 60898 con capacidad de ruptura de 6 kA. Su palanca indica con claridad la posición ON y OFF.

ESPECIFICACIONES

MODELO **BA47-19**	CORRIENTE NOMINAL **20 A**
NÚMERO DE POLOS **1**	CURVA DE DISPARO **C**
TENSIÓN DE TRABAJO **120-415 V~**	FRECUENCIA **50/60 Hz**
CAPACIDAD DE RUPTURA **6 kA**	NORMA **IEC 60898**
MARCADO **CE**	

FICHA TÉCNICA

HT60140

INCLUYE

- 1 mini breaker

USOS

- Protección de circuitos de iluminación y tomacorrientes en vivienda y comercio.
- Tableros de distribución monofásicos.

RECOMENDACIONES

- Desenergiza el tablero antes de instalar o reemplazar el breaker.
- La instalación debe hacerla una persona calificada, con un calibre de cable acorde con la corriente del breaker.
- Aprieta bien los tornillos de los bornes para evitar calentamiento.