DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT60143

Interruptor termomagnético riel DIN

40 A
Corriente

1
Polos

C
Curva

6 kA
Ruptura

6 973653 172681

Mini breaker 1 polo 40 A

Protege el circuito contra sobrecargas y cortocircuitos en tableros de distribución



Mini breaker termomagnético monopolar de 40 A, curva C, modelo BA47-19, para proteger circuitos en tableros de distribución residenciales, comerciales y ligeros.

Opera en 120-415 V CA, a 50/60 Hz, con capacidad de ruptura de 6 kA y fabricado bajo la norma IEC 60898. Lleva indicador de estado verde y palanca con marcas I (ON) y O (OFF).

ESPECIFICACIONES

MODELO **BA47-19**	CORRIENTE NOMINAL **40 A**
NÚMERO DE POLOS **1 polo**	CURVA DE DISPARO **C**
TENSIÓN **120-415 V CA**	FRECUENCIA **50/60 Hz**
CAPACIDAD DE RUPTURA **6 kA**	NORMA **IEC 60898**
MARCADO **CE**	CÓDIGO EAN **6973653172681**

FICHA TÉCNICA

HT60143

INCLUYE

- 1 mini breaker

USOS

- Protección de circuitos de tomas y de cargas de potencia media en tableros
- Protección de circuitos de cocina, calentadores o equipos de aire acondicionado dentro de su corriente nominal
- Seccionamiento manual de un circuito para mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Desenergiza el tablero antes de instalarlo o cambiarlo.
- Elige el calibre según la sección del conductor y la carga del circuito.
- Aprieta bien los bornes y usa cable del calibre adecuado.
- La instalación debe hacerla personal calificado.
- Si el breaker se dispara, revisa la causa antes de rearmarlo.