FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT23069

Kit de medición eléctrica (3 piezas)

400 A AC
Pinza

600 V
Multímetro

12-1000 V AC
Detector

6 937541 239764

Kit de pinza amperimétrica, multímetro y detector

Set de 3 piezas para pruebas eléctricas: pinza 400 A, multímetro y detector



Set de tres instrumentos para pruebas eléctricas: una pinza amperimétrica digital AC de 400 A con pantalla True RMS de 4000 cuentas, un multímetro digital de 600 V con pantalla de 2000 cuentas y un detector de voltaje AC de 12 a 1000 V.

La pinza mide corriente AC, voltaje AC/DC, resistencia y capacitancia. El detector avisa con alarma sonora y luminosa y tiene linterna LED. El kit incluye 6 baterías AAA y se vende por set.

ESPECIFICACIONES

PIEZAS **3 (pinza, multímetro, detector de voltaje)**	PINZA: PANTALLA **True RMS, 4000 cuentas**
PINZA: CORRIENTE AC **4 A / 40 A / 400 A**	PINZA: VOLTAJE DC/AC **400 mV / 4 V / 40 V / 600 V**
PINZA: RESISTENCIA **400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ**	PINZA: CAPACITANCIA **4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4 mF**
MULTÍMETRO: PANTALLA **True RMS, 2000 cuentas**	MULTÍMETRO: VOLTAJE DC **200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V**
MULTÍMETRO: VOLTAJE AC **20 V / 200 V / 600 V**	MULTÍMETRO: CORRIENTE DC **20 mA / 200 mA / 10 A**

FICHA TÉCNICA

TMT23069

MULTÍMETRO: RESISTENCIA **200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ**	DETECTOR: VOLTAJE AC **12-1000 V (alta sensibilidad), 48-1000 V (baja sensibilidad)**
DETECTOR: FRECUENCIA **50/60 Hz**	DETECTOR: ALARMA **Sonora y luminosa**
DETECTOR: LINTERNA **LED blanco**	BATERÍAS **6 AAA (R03) incluidas**
PESO **0,635 kg**	GARANTÍA **1 año**
COLOR **Turquesa**	EMPAQUE **Caja a color**

INCLUYE

- 1 pinza amperimétrica digital
- 1 multímetro digital
- 1 detector de voltaje AC
- 6 baterías AAA

USOS

- Pruebas eléctricas profesionales
- Medir corriente, voltaje, resistencia y capacitancia
- Detectar presencia de voltaje sin contacto

RECOMENDACIONES

- Antes de medir, revisa que las puntas y los cables no tengan cortes ni partes sin aislante.
- Selecciona la función y el rango antes de tocar el circuito; ante la duda, empieza por el rango más alto.
- Nunca midas resistencia ni continuidad en un circuito con energía.
- No superes el voltaje máximo del equipo y cambia las pilas cuando el indicador lo pida.
- Usa elementos de protección y no trabajes sobre superficies mojadas.