FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TOS24069

Kit de pruebas eléctricas

3
Piezas

hasta 1000 A
Corriente pinza

hasta 1000 V
Tensión

12-1000 V
Detector

Kit eléctrico: pinza amperimétrica, multímetro y detector

Pinza 1200 A AC/DC, multímetro 1000 V y detector de voltaje 12-1000 V



Set de 3 piezas para pruebas eléctricas: pinza amperimétrica digital de 1200 A AC/DC (TMT7610002), multímetro digital de 1000 V (TMT5110004) y detector de voltaje (THT210003).

Los dos medidores son TRMS verdadero y vienen con sus pilas AAA; el detector avisa con alarma sonora y visual y tiene linterna LED.

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZAS **3**	DETECTOR: TENSIÓN CA **12-1000 V (alta sensibilidad); 48-1000 V (baja)**
DETECTOR: FRECUENCIA **50/60 Hz**	DETECTOR: ALARMA **Sonora y visual**
DETECTOR: LINTERNA **LED blanco**	MULTÍMETRO: PANTALLA **TRMS verdadero, 9999 cuentas**
MULTÍMETRO: CORRIENTE CC/CA **9,999 mA / 99,99 mA / 600 mA / 10 A**	MULTÍMETRO: TENSIÓN CC **99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,9 V / 1000 V**
PINZA: PANTALLA **TRMS verdadero, 6000 cuentas**	PINZA: CORRIENTE CC/CA **60 A / 600 A / 1000 A**
PINZA: TENSIÓN CC **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V**	PINZA: TENSIÓN CA **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V**

6 932584 806874

FICHA TÉCNICA

TOS24069

PESO	GARANTÍA
1,6 kg	1 año

EMPAQUE
Doble blíster

INCLUYE

- 1 detector de voltaje (THT210003) con 2 pilas AAA
- 1 multímetro digital (TMT5110004) con 6 pilas AAA y cable de prueba
- 1 pinza amperimétrica (TMT7610002) con 3 pilas AAA

USOS

- Diagnóstico y mantenimiento eléctrico
- Verificar presencia de tensión y medir corriente, voltaje y continuidad

RECOMENDACIONES

- Verifica que no haya tensión antes de tocar conductores.
- No midas por encima del rango del equipo.
- Revisa los cables de prueba antes de usarlos.
- Trabaja con calzado y guantes aislantes en instalaciones energizadas.
- Cambia las pilas cuando el indicador lo pida.