FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTFBCPK1214

Kit de batería y cargador (P20S)

20 V
Voltaje

4,0 Ah
Capacidad

2 A
Corriente cargador

6 976057 334136

Kit batería 20 V 4,0 Ah y cargador rápido P20S

1 batería de litio con indicador LED y cargador para la línea P20S



Kit de batería de iones de litio de 20 V y 4,0 Ah con cargador rápido inteligente, de la línea P20S. La batería tiene indicador LED de carga y una sola batería sirve para todas las herramientas P20S.

El cargador (UTFCLI2001) recibe 110-120 V ~ 50/60 Hz y entrega 20 V y 2 A. El kit viene empacado en doble blister.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	BATERÍA **1 de iones de litio de 4,0 Ah**
INDICADOR DE CARGA **LED en la batería**	COMPATIBILIDAD **Todas las herramientas P20S**
CARGADOR **UTFCLI2001, rápido e inteligente**	VOLTAJE DE ENTRADA DEL CARGADOR **110-120 V ~ 50/60 Hz**
VOLTAJE DE SALIDA DEL CARGADOR **20 V**	CORRIENTE DE SALIDA DEL CARGADOR **2 A**
PESO **1,2 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Doble blister**	CÓDIGO DE LA BATERÍA **TFBLI20021**

FICHA TÉCNICA

UTFBCPK1214

INCLUYE

- 1 batería de iones de litio 20 V 4,0 Ah
- 1 cargador rápido UTFCLI2001

USOS

- Alimentar y recargar las herramientas inalámbricas P20S
- Tener una batería de mayor autonomía o de repuesto

RECOMENDACIONES

- Carga las baterías en un lugar seco y ventilado, lejos de materiales inflamables.
- No uses ni cargues una batería golpeada, hinchada o con la carcasa dañada.
- Usa solo el cargador del kit o uno compatible con el sistema de baterías de 20 V.
- Guarda las baterías a temperatura ambiente y lejos del sol directo; no las dejes cargando por tiempo indefinido.
- Retira la batería de la herramienta antes de transportarla o guardarla.