TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTFBCPK2425

Kit de baterías y cargador doble (P20S)

20 V
Voltaje

5,0 Ah
Capacidad

2
Baterías

4 A
Corriente cargador

6 976057 333955

Kit 2 baterías 20 V 5,0 Ah y cargador doble P20S

2 baterías de litio de 5,0 Ah y cargador rápido de 4 A con dos puertos



Kit con 2 baterías de iones de litio de 20 V y 5,0 Ah y un cargador rápido inteligente de 4 A con dos puertos activos, que carga ambas baterías al tiempo. Las baterías tienen indicador LED y sirven para todas las herramientas P20S.

El cargador (UTCLI2034) recibe 110-120 V ~ 50/60 Hz y acepta hasta 2 baterías P20S. El kit viene en doble blister.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	BATERÍAS **2 de iones de litio de 5,0 Ah**
INDICADOR DE CARGA **LED en la batería**	COMPATIBILIDAD **Todas las herramientas P20S**
CARGADOR **UTCLI2034, rápido e inteligente**	VOLTAJE DE ENTRADA DEL CARGADOR **110-120 V ~ 50/60 Hz**
VOLTAJE DE SALIDA DEL CARGADOR **21 V**	CORRIENTE DE SALIDA DEL CARGADOR **4 A**
PUERTOS DEL CARGADOR **2 activos, carga simultánea**	BATERÍAS POR CARGADOR **Hasta 2 P20S**
PESO **1,25 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Doble blister**	CÓDIGO DE LAS BATERÍAS **TFBLI20531**

FICHA TÉCNICA

UTFBCPK2425

INCLUYE

- 2 baterías de iones de litio 20 V 5,0 Ah
- 1 cargador rápido doble UTCLI2034

USOS

- Alimentar y recargar las herramientas inalámbricas P20S
- Cargar dos baterías al mismo tiempo

RECOMENDACIONES

- Carga las baterías en un lugar seco y ventilado, lejos de materiales inflamables.
- No uses ni cargues una batería golpeada, hinchada o con la carcasa dañada.
- Usa solo el cargador del kit o uno compatible con el sistema de baterías de 20 V.
- Guarda las baterías a temperatura ambiente y lejos del sol directo; no las dejes cargando por tiempo indefinido.
- Retira la batería de la herramienta antes de transportarla o guardarla.