FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIDLI207686

Taladro de impacto inalámbrico

20 V
Voltaje

76 Nm
Par máximo

1/2"
Mandril

22+1+1
Ajustes de torque

Taladro percutor inalámbrico 20 V, 76 Nm

Percutor sin escobillas de 20 V con 2 baterías de 2 Ah, brocas y maletín



Taladro de impacto inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas, con par máximo de 76 Nm y mandril de 1/2". Trabaja a 0-500 / 0-2.000 rpm y entrega hasta 30.000 golpes/min cuando se usa la función de impacto.

Con mandril metálico, bloqueo de husillo, luz LED e indicador LED de batería. Se entrega en maletín con 2 baterías de 2,0 Ah, cargador, brocas y puntas de impacto; la marca lo orienta a construcción.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Taladro de impacto (percutor) inalámbrico**	VOLTAJE DE LA BATERÍA **20 V**
MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-500 / 0-2.000 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **30.000 golpes/min**	PAR MÁXIMO **76 Nm**
CAPACIDAD DEL MANDRIL **1/2"**	AJUSTES DE TORQUE **22+1+1**
MANDRIL **Metálico**	CAJA DE ENGRANAJES **Mecánica de 2 velocidades**
BLOQUEO DE HUSILLO **Sí**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
INDICADOR DE BATERÍA **LED**	BATERÍAS **2 de 2,0 Ah (TFBLI20011)**

FICHA TÉCNICA

UTIDLI207686

CARGADOR **UTFCLI20411**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
COLOR **Turquesa**	GARANTÍA **1 año**
PESO **3,28 kg**	

INCLUYE

- 2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
- 1 cargador (UTFCLI20411)
- 3 brocas HSS
- 3 brocas para mampostería
- 2 puntas de destornillador de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6)
- 1 maletín de transporte

USOS

- Perforar madera, metal y, con la función de impacto y brocas adecuadas, mampostería
- Atornillar y desatornillar
- Trabajos de construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, sobre todo al perforar concreto o mampostería.
- Sujeta bien la pieza de trabajo y sostén la herramienta con firmeza; si trae mango auxiliar, úsalo.
- Elige la velocidad y el ajuste de torque según el material antes de empezar.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o puntas.
- Carga las baterías solo con el cargador original y en un lugar seco.