UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**HT20428**

Fuente de poder (driver) para LED

**10 W**
Potencia

**85-265 V CA**
Entrada

**45 V 300 mA**
Salida

6 985418 204285

# Driver o fuente de repuesto para reflector LED 10 W

Para reemplazar la fuente de un reflector LED de alta potencia de 10 W



Driver de corriente constante para reflector LED de alta potencia de 10 W. Convierte la tensión de red en la salida que necesitan los LED y se usa cuando la fuente original del reflector se daña.

Viene en carcasa metálica con aletas, dos cables blancos de entrada y un cable de salida con conector, listo para conectar al módulo LED.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MARCA<br>**UDUKE** | REFERENCIA<br>**HT20428** |
| ÍTEM<br>**6637** | POTENCIA DEL REFLECTOR<br>**10 W** |
| TENSIÓN DE ENTRADA<br>**85-265 V CA, 50/60 Hz** | SALIDA<br>**45 V, 300 mA (±5 %)** |
| CARCASA<br>**Metálica con aletas** | CONEXIÓN DE ENTRADA<br>**Dos cables sueltos (IN)** |
| CONEXIÓN DE SALIDA<br>**Cable con conector (OUT)** | |

FICHA TÉCNICA

# HT20428

## INCLUYE

- 1 driver con cables de entrada y salida

## USOS

- Reemplazo de la fuente de un reflector LED de 10 W cuya salida sea compatible con 45 V y 300 mA

## RECOMENDACIONES

- Desconecta la energía antes de cambiar la fuente y verifica que el módulo LED sea compatible con 45 V y 300 mA.
- No cubras el driver con material aislante térmico: la etiqueta advierte que no debe taparse con ese tipo de material.
- Aísla bien las conexiones de entrada antes de cerrar el reflector.