



EKSELANS BY ITS

## MEZCLADORES MM 2 / MM 2 L / MI 2 TS / MI 2 TS L

Bajas pérdidas

Paso de corriente en entradas UHF o SAT

Factor de apantallamiento clase A

REFERENCIA		MM 2		MM 2 L	
Código		041001		041002	
Entradas		VHF	UHF	VHF	UHF
Frecuencias	MHz	47-230	470-862	47-230	470-790
Pérdidas de paso	dB	1	1,5	1	1,5
Desacoplo	dB	30	25	30	25
Paso de corriente	mA	-	100 mA	-	100 mA



REFERENCIA		MI 2 TS		MI 2 TS L	
Código		131001		131003	
Entradas		TER	SAT	TER	SAT
Frecuencias	MHz	5-862	950-2400	5-790	950-2400
Pérdidas de paso	dB	1	1,5	1	1,5
Desacoplo	dB	30	25	30	25
Paso de corriente	mA	-	500	-	500



Protección intemperie (opcional)

REFERENCIA		PMM
Código		024001