Guia de conexão rápida entre DVR GELB e APP do seu dispositivo móvel

Instalação da APP e criação de conta:

Caso utilize Android selecione no GooglePlay a aplicação EasyView (da SAFIRE) e no caso de utilizar IOS na AppStore selecione a aplicação LENS (da SAFIRE). Depois de instalada a aplicação crie uma conta uma vez que vai ser necessário já ter contra criada quando for efetuar a conexão do DVR à APP.

Primeira instalação DVR (Gravador) – Ass<mark>ume</mark>-se que o utilizador já efetuou todas as ligações com as câmaras, com a internet, o disco, o rato, o monitor e a alimentação.

1 - Configurar User e password



Deve definir o nome do *user* e as duas *passwords,* depois de definir clique *ok*.

2 – Definir padrão de seg<mark>u</mark>ran<mark>ç</mark>a



Aqui pode definir o padrão de segurança

3 - Listagem das câmaras conectadas



Esta listagem mostra as câmaras conectadas e o tipo de ligação, clique *apply*

4 - Escolha do idioma de sistema Defina o idioma do sistema e clique English em *apply* 5 - Ativar o assistente de configuração Selecione se pretende que a ajuda do Start wizard when device starts? assistente comece quando o dispositivo in<mark>icia</mark> e carregue *next* 6 - Definições de hora e data Selecione o fuso horário, o formato de (GMT+08:00) Beijing Time Zone data, hora e data do sistema Date Format (GMT+02:00) Athens, Jerus System Date (GMT+03:00) Baghdad, Kuwait, Ist System Time (GMT+03:30) Tehrai (GMT+04:00) Caucasus Standard T (GMT+04:30) Kabul

7 - Últimas configurações e definição de password de encriptação



Irá aparecer informação relativa às configurações de Internet, basta carregar *next*, seguidamente deve assinalar que leu os termos de serviço e definir a sua *password*. O estado de ligação aparece como *offline*. Finalizar este menu.



Constant of the		A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	Configur				
	General EasyCo	nnect PPPOE	DDNS				
>	Enable		5		1111		
	Access Type		Safire EasyConnect				
	Server Address		dev.easyconnect.safirecctv.com				
	Enable Stream Encryption						
	Verification Code		12345678a				
	Status		Online				
			7				

Pode verificar que o estado de ligação está agora online, irá agora utilizar o QRCode para registar o seu equipamento, para isso abra a APP no seu dispositivo móvel (como indicado anteriormente deve já estar registado e com *login* feito)



12 - Adicionar equipamento no seu dispositivo móvel

15 - Ligação efetuada



A ligação foi efetuada com sucesso, já pode visualizar no seu dispositivo móvel a imagem das câmaras