

ENCODER / MODULADOR COFDM HD COM LOOP HDMI MD HD EASY LOOP

Resolução até 1080p

Indicação de fonte HDMI activa

LOOP HDMI IN / OUT

Excelente qualidade de modulação MER ≥33 dB

Menu rápido. Ajuste fácil mediante teclas, do canal e atenuação.

Programação avançada através de programa PC, MD HD Soft

REFERÊNCIA		MD HD EASY LOOP
Código		122011
Entrada		HDMI
Saída		LOOP HDMI
VÍDEO		
Resolução de vídeo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compressão de vídeo		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compressão de audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320
MODULAÇÃO		
Processamento DVB		NIT, PID
Configurações DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frequência de saída	MHz	170-230 & 470-862
Canal de saída	N.	5...12 + 21...69
Nível de saída	dB μ V	>80
Atenuação	dB	0...15
MER	dB	≥33
Banda de frequências	MHz	6, 7, 8
Constelação		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
GERAL		
Tensão de alimentação	Vdc	+5Vdc
Consumo de energia	W	<10
Tamanho	mm	150 x 99 x 34
Peso	g	215



MD HD EASY LOOP



CHD



HDM 90



HDM 90F

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adaptador HDMI macho-HDMI fêmea 90°
165010	HDM 90F	Adaptador HDMI macho-HDMI fêmea 90° plano