

Lea cuidadosamente y siga todas las instrucciones y medidas de seguridad.

MONTAJE MECÁNICO DE LA LUMINARIA

Observaciones: El tipo de montaje mostrado a continuación es el único soportado por Sylvania.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


No limpiar o realizar mantenimiento mientras la luminaria esté energizada. Verifique que la temperatura de la luminaria sea la adecuada para poderla tocar. Periódicamente revise si hay suciedad o residuos acumulados alrededor de la luminaria. Realice limpieza a la luminaria con un paño limpio y jabón suave y luego séquela con un paño seco. No utilice productos químicos para la limpieza, tales como alcohol, gasolina, thinner (diluyente de pintura) u otros similares porque la deteriorarán.

CONEXIÓN DE LA LUMINARIA


Tensión de alimentación	110-240V
Frecuencia	50/60 Hz

**Entrada
AC**


**Negro - Marrón
(Línea)**



**Amarillo/Verde - Verde
(Tierra)**



**Blanco - Azul
(Neutro)**



** Esta luminaria no es dimerizable, por lo que no cuenta con algún otro cable extra de conexión.

* Compruebe que todas las partes se encuentran firmemente sujetadas antes de terminar la instalación.

** Algunos accesorios mostrados en este manual pueden NO estar incluidos y ser usados solamente como referencia visual para su entendimiento.

Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuido por: COLOMBIA: Feilo Sylvania Colombia S.A. Calle 57B Sur 72A 23, Bogotá, Colombia - NIT 800.127.132-2 • T +57 601 7825200 • servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS / NICARAGUA: Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Av. Elena Lahmann de Rohrmoser, Zona Industrial, San José Costa Rica. • T +506 4110 7600 • servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com ECUADOR: Feilo Sylvania N.V. Psje. San Carlos N53-147 y De Los Jazmines, Quito, 170138, Ecuador • T +59 3-2-2810-001 • info.ec@sylvania-lighting.com EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador, World Trade Center San Salvador, Colonia Escalón, Edificio Torre Futura Nivel 07 oficina 01. • El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@sylvania-lighting.com GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala S.A. 17 Avenida 50-21 zona 12. Ciudad de Guatemala. Guatemala • PBX + 502 23135300 • recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com PANAMA: Feilo Sylvania Panamá S.A. Parque Industrial Milla 8, tercera galera a mano derecha, después de Feduro. Rep. de Panamá • T +507 360-3100 • info.pa@sylvania-lighting.com MÉXICO: Feilo México S.A. de C.V. Av. José López Portillo #6 Bodega 2 – Nave 1 Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlán de Mariano Escobedo. Edo. México CP 54495, México • T +52 55 4627 5500.

Guía de Instalación



LED PANEL DECO RD SP 3CCT

IP20

110-240V
50/60Hz

Ta
+ 35°C
-20°C

Lea cuidadosamente y siga todas las instrucciones y medidas de seguridad.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar, realizar limpieza o mantenimiento de la luminaria.
- La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
- La luminaria se debe instalar con la tensión de alimentación y bajo las condiciones ambientales indicadas.
- Evite cubrir la luminaria con papel, tela u otro elemento mientras se encuentre encendida o conectada al sistema eléctrico
- Evite colgar o abrochar elementos a la luminaria diferentes a los diseñados para su instalación, para mantenerla sujeta firmemente a la superficie.
- Evite abrir la cubierta, desarmar la luminaria, o realizar modificaciones a la luminaria puesto que de esta forma, perderá automáticamente la garantía
- Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía
- La luminaria no es compatible con interruptores con luz piloto o sensores de dos hilos.
- Asegure que no queden cables sueltos
- Revise que la tensión de conexión de la luminaria es compatible con su-



- sistema eléctrico antes de instalar, para evitar un evento de electrocución, incendio o malfuncionamiento.
- Temperatura de operación -20°C ~+35°C
 - Las luminarias no cuentan con sistema de tierra que no tiene forma de ser conectado al circuito de tierra de la instalación
 - Instale la luminaria en un lugar ventilado, lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
 - Evite mover o impactar de forma brusca la luminaria cuando esté en funcionamiento
 - Asegure que el sitio donde vaya a instalar la luminaria sea adecuado y soporte el peso de la misma
 - No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
 - Luminaria para uso interior
 - Se debe realizar mantenimiento periódico y limpieza del conjunto óptico y disipadores de calor para mantener el desempeño y vida útil del producto.
 - Conserve estas instrucciones para uso posterior


APARIENCIA, DIMENSIONES Y PESO

Producto	(H) Altura [mm]	(Ø) Diámetro [mm]	Peso Neto [kg]	Peso grueso [kg]
PANEL RD DECO 12W 3CCT SP	42mm	120mm	0.12kg	0.18kg
PANEL RD DECO 18W 3CCT SP	42mm	120mm	0.12kg	0.18kg
PANEL RD DECO 24W 3CCT SP	42mm	170mm	0.18kg	0.22kg
PANEL RD DECO 30W 3CCT SP	42mm	220mm	0.27kg	0.31kg

APARIENCIA



DIMENSIONES



ACCESORIOS

- 2 chasos
- 2 tornillos 20x3.5mm
- 2 tornillos 7x4mm
- 1 soporte



Lea cuidadosamente y siga todas las instrucciones y medidas de seguridad.

MONTAJE MECÁNICO DE LA LUMINARIA

Observaciones: El producto puede no incluir los accesorios requeridos para algunos tipos de instalación.

Tipos de montajes: Existen distintos tipos de montajes para esta luminaria. Sylvania solo soporta la presentada a continuación.

	1. INSTALACIÓN DE LA BASE Extraer la lámina donde se congrará la lámpara. Instalación de la base: Utilizando tornillos sujetar del techo la placa donde se va a colgar la lámpara.
	2. CONEXIÓN CORRECTA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO El cable eléctrico se debe sujetar a la lámpara por el extremo posterior de la misma. Para garantizar el suministro de energía deben ser conectados dos cables eléctricos (línea y neutro) a una fuente de 100V~240VAC.
	3. INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA Extraer el cuerpo principal de la lámpara. Hacer coincidir el mismo con las dos patas de la placa de la cual colgará la lámpara
	4. FINALIZAR INSTALACIÓN Después de conectar bien el cuerpo principal de la lámpara a la placa de donde colgará la misma, siguiendo los agujeros en los laterales de la lámpara, atornillar y apretar.