# Nantes
598040

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

## Formulários

Fachadas

Perímetros

Estacionamentos

Campos desportivos

Monumentos

Zonas Industriais

## Certificações

AENOR ENAC ENEC 01

# Nantes
*598040*

PRILUX

## Especificações (Luminárias da série)

| | |
|---|---|
| **Tensão (V)** | 220-240V |
| **Frequência (Hz)** | 50/60Hz |
| **Intensidade (A)** | 500mA |
| **Fator de Potência (Cos fi)** | 0.96 |
| **Número de leds** | 108 |
| **Regulaçao** | Não |
| **Índice de estanqueidade IP** | IP66 |
| **IK Proteção contra impactos** | IK09 |
| **Cor do corpo** | 9007 |
| **Corpo** | AL iap |
| **Temperatura de cor** | 3000K |
| **CRI Índice de repr. cromática** | >70 |
| **Óptica** | VA11I2P |

| | |
|---|---|
| **Dimensão** | 250x55x438mm |
| **Peso** | 0.007Kg |
| **Resistência ao vento** | 0,11m2 |
| **Temperatura de trabalho** | -30°C ~ +50°C |
| **Proteção surtos** | No |
| **Fluxo (lm)** | 8 000lm |
| **Isolamento elétrico** | CI |
| **Vida** | L70B10>100.000h |
| **Vida** | L70B10> 100.000h |

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões

## Referências

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_{LED}$ | W | | $\phi$ | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ | $\phi$/W | | | |
| **598040** | 51W | 55,1W | 500mA | 10511lm | 10390lm | 8000lm | 145lm/W | 108 | VA11I2P | Não |

# Nantes
*598040*

PRILUX

## Pacotes leves

| | | | PCA | | 722 | | 727 | | 730 | | 827 | | 830 | | 840 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | | | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ |
| **55,1W** | 108 | 500mA | | | | | | | | | 6.518lm | 118lm/W | 6.815lm | 124lm/W | 7.407lm | 134lm/W |

## Acessórios

**515788**

ACESSÓRIO
PARALUMEN
NANTES RAL9005T

PRILUX

## Soluções

S

# Cora Gerente

## descrição

Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

## Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es