

MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Applications



Monuments



Champ de foire



Façades










Bâtiments









Espaces culturels

## Spécifications (Luminaire de la série)



	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensité (A)</b>	1.400mA
$\phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	0.97
	<b>Atténuation</b>	DALI
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP67
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK10
	<b>Corps</b>	FE
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>70

	<b>Dimensions</b>	233x94x165mm
	<b>Poids</b>	1.2Kg
	<b>Température de service</b>	-40~+40°C
	<b>Protection surfaces</b>	No
	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Heures de vie</b>	L90B10>200.000h




Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.

## Dimensions



## Les références



	<b>W</b>		
628501	58,8W	1400mA	Oui

## Accessoires



**480307**

ACCES.  
CONNECTEUR 3P  
TANEK ARQ



**480291**

ACCES.  
CONNECTEUR 2P  
TANEK ARQ



**480635**

ACCES. SUPPORT  
BOX TANEK ARQ  
APPAREILLAGE  
DÉPORTÉ



**628716**

KIT CONEXION ARQ  
NEO REMOTO TANK  
5M



**628723**

KIT CONEXION TANK  
ARQ NEO REMOTO  
10M



**628730**

KIT CONEXION TANK  
ARQ NEO REMOTO  
20M

## Les technologies



# Overstorm

### Overstorm



La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.

### Avertissement



Les systèmes d'installation à distance RSSY sont composés, de manière indivisible, de projecteurs RSSYHEXAGON reliés à un POWER BOX (non inclus dans le luminaire). Il est nécessaire d'acheter la POWER BOX séparément. Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial local pour la meilleure combinaison adaptée à votre installation.