









## Spécifications (Luminaires de la série)



 <b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
 <b>Atténuation</b>	Non
 <b>Angle d'ouverture</b>	120°
 <b>Dimensions</b>	ø175X50mm
 <b>Température de service</b>	-5°C~+35 °C
 <b>Flux (lm)</b>	1680lm



### Les références




	W	$\phi_{LUM}$				
628815	14W	1680lm	Ocromatica	Ø150-155	Ø175X50mm	Non

### Dimensions



### Photométrie





## Sur demande



Kit d'urgence 2h



Dali

## Accessoires



**600828**

DRIVER KENTAU  
AVANT 12-20W DALI  
DT6 PUSH



**628846**

ACCESORIO  
SUPERFICIE KENTAU  
AVANT CL 14W  
BLANCO



## Solutions

S



### Pack BLUETOOTH

#### la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

#### Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)