



Handleiding Configuratie Zaptec

Configuratievereisten:

- Configuratiepakket voor Charge-R8
 - Bevat: EVSE-ID, configuratiehandleiding voor de installateur en registratiehandleiding voor de eigenaar van de laadpaal.
- Installatiehandleiding Zaptec
- Configuratie-apparaat: laptop
- [Zaptec-portaal](#)



Volg de stappen:

Stap 1: Ga naar het Zaptec-portaal: <https://portal.zaptec.com/>

Stap 2: Log in met je inloggegevens (dezelfde als voor de Zaptec-app).

Stap 3: Ga naar **Installaties** en selecteer jouw installatie.

The screenshot shows the Zaptec portal interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Installaties' (highlighted with a yellow box), 'Laadstations', and 'Laadgeschiedenis'. The Zaptec logo is in the top right corner. Below the navigation bar, there are two main sections: 'LAATSTE LAADSESSIE' and 'AFGELOPEN WEEK'. The 'LAATSTE LAADSESSIE' section shows a redacted area and details for a charging session: 'Gestart 7 mei 2023 21:39', 'Afgelopen 8 mei 2023 08:20', and 'Energie 56.26 kWh'. The 'AFGELOPEN WEEK' section contains a line graph showing energy consumption in kWh over the week from Tuesday to Monday.

Stap 4: Klik hierna op **Instellingen** en kies voor het tabblad **Authenticatie**.

Stap 5: Schakel de **OCPP-J 1.6-authenticatie** in.

The screenshot shows the Zaptec portal settings page. The 'Instellingen' tab is selected. Under the 'Authenticatie' sub-tab, the 'OCPP-J 1.6 aanmelding' option is selected. The 'URL' field is visible with the value 'wss://example.com/ocpp/{deviceid}'.

Stap 6: Vul de URL van Charge-R8 backoffice in: **ws://ocpp.e-flux.nl/1.6/charge-r8/{deviceId}**

Let op: De **{device-id}** aan het einde van de URL wordt automatisch vervangen door de apparaat-id van de lader (serienummer) wanneer verbinding wordt gemaakt met de backoffice, zodat je het serienummer niet hoeft in te vullen aan het einde van de URL.

Stap 7: Sla de wijzigingen op en herstart de laadpaal. Je hoeft geen wachtwoord in te voeren om de laadpaal te koppelen met de backend van Charge-R8. Zodra de lader opnieuw is opgestart, zou deze gekoppeld moeten zijn met de backend van Charge-R8.

*Als je de installateur van de laadpaal bent, ga naar **stap 8**.
Als je de eigenaar van de laadpaal bent, ga naar **stap 9**.*

Stap 8: Voer de volgende stappen uit om het station op het Charge-R8 platform te activeren:

1. Login op je [Field Service-account](#) of maak een Field Service-account aan via <https://dashboard.charge-r8.be/CPO/signup>*.
2. Ga naar "Nieuwe laadpaal toevoegen" in het menu aan de linkerkant en voer het serienummer of de OCPP-ID van het station in.
3. Klik op "Configureer laadpaal".
4. Klik op "Upload configuratie" en daarna op "Volgende".
5. Kies en definieer het type connector. Kies vervolgens "Connector configuratie opslaan".
6. De laadpaal is nu geactiveerd en klaar om geregistreerd te worden door de eigenaar!

**Een Field Service-account is alleen voor installateurs en wordt gebruikt als contactpunt voor technische tickets.*

Stap 9: Voer de volgende stappen uit om het station op het Charge-R8 platform te registreren:

1. Vraag je installateur om **Stap 8** uit te voeren om de configuratie af te ronden, of neem contact op met [Charge-R8](#).
2. Maak een Charge-R8 account aan op <https://dashboard.charge-r8.be/CPO/signup>.
 - o Wordt deze laadpaal gefaciliteerd door je werkgever? Controleer dan je e-mail voor de uitnodiging.
3. Volg de stappen om je locatie toe te voegen en jouw laadpaal te registreren.
4. Plak de sticker met de QR-code op jouw laadpaal. Zo is het gemakkelijker om het te identificeren wanneer je ondersteuning nodig hebt.
5. De laadpaal is nu geregistreerd en klaar om gebruikt te worden!

De laadpaal is nu gekoppeld aan het Charge-R8 platform!

Neem vervolgens contact op met Charge-R8 zodat de laadpaal kan worden toegevoegd aan jouw klantenaccount.