

# Akku Lieferumfang

1x Insta360 X4 Akku

1x Akku-Aufbewahrungsbox

## Technische Daten Akku

<b>Akku-Kapazität</b>	2290 mAh
<b>Nennleistung</b>	8,82 Wh
<b>Standardspannung</b>	3,85 V
<b>Ladegrenzspannung</b>	4,40 V
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +40 °C
<b>Ladeumgebungstemperatur</b>	0 °C bis 40 °C

## Anmerkungen

1. Verwende ausschließlich von Insta360 bereitgestellte Akkus. Insta360 ist nicht für akkubezogene Unfälle oder Geräteausfälle verantwortlich, die durch die Verwendung von Akkus verursacht werden, die nicht offiziell von Insta360 stammen.
2. Wenn der Akku nach der Verwendung heiß ist, warte vor dem Laden bitte, bis sich der Akku auf Raumtemperatur abgekühlt hat. Wenn der Akku bei Umgebungstemperaturen von über 40 °C geladen wird, kann er sich aufblähen, auslaufen, überhitzen oder anderweitig beschädigt werden.
3. Lass den Akku mit keinerlei Flüssigkeiten in Berührung kommen oder nass werden und tauche ihn niemals in Wasser. Lass den Akku vor der Benutzung vollständig trocknen, falls er versehentlich ins Wasser gefallen sein sollte.
4. Verwende und lagere den Akku nicht in extrem heißer Umgebung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen können die Lebensdauer beeinträchtigen und die Laufzeit verringern. Idealen Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit zur Lagerung: -10 °C - 35 °C (Lagerdauer: 3 Monate), <75 % RH.
5. Lagere den Akku nicht über einen längeren Zeitraum, nachdem er vollständig entladen wurde, um eine Tiefenentladung zu vermeiden. Dies könnte auch zu einer Beschädigung der Akkuzellen führen, die eine weitere Nutzung unmöglich macht. Lade und entlade den Akku etwa alle 3 Monate, damit der Akku in einem aktiven Zustand verbleibt.

## Schnelllade-Hub Lieferumfang

1x X4 Schnelllade-Hub

1x USB-C zu C-Kabel

1x Handbuch

## Technische Daten Schnelllade-Hub

<b>Ladeanschluss</b>	USB-C
<b>Ladedauer (ein Akku)</b>	43 Minuten (mit 12V/3A-Netzteil und 2290 mAh Akku)
<b>Betriebstemperatur</b>	0 °C - 40 °C  *Der Ladevorgang kann sich bei Temperaturen unter 10°C verlangsamen.
<b>Maße</b>	75 x 62 x 34 mm
<b>Gewicht</b>	109 g
<b>Kompatible Produkte</b>	Insta360 X4 Akku

## Anmerkungen

1. Der Schnelllade-Hub ist ausschließlich mit Insta360 X4 Akkus kompatibel. Akkus anderer Modelle sollten nicht mit diesem Gerät geladen werden.
2. Lade Akkus nicht in der Nähe von entflammaren oder brennbaren Materialien.
3. Berühre die Ladekontakte des Schnelllade-Hubs nicht mit deinen Händen oder anderen Objekten.
4. Lass weder Wasser noch Schmutz in den Akku-Steckplatz und in den Ladeanschluss gelangen.
5. Trenne den Schnelllade-Hub von der Stromversorgung, nachdem die Akkus vollständig geladen sind.
6. Verwende keine flüssigen Reinigungsmittel. Wenn die Ladekontakte verschmutzt sind, reinige sie mit einem weichen, trockenen Tuch.
7. Lagere den Schnelllade-Hub an einem trockenen und sauberen Ort